



**P F K**

**Elektronikus Pénztárgép  
DATECS DP-150 MO**

# **FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV**



**TARTALOMJEGYZÉK**

|   |    |
|---|----|
| BEVEZETÉS .....   | 4  |
| A PÉNZTÁRGÉP HARDVER KONFOGURÁCIÓJÁNAK LEÍRÁSA .....              | 5  |
| DATECS DP-150 MO Hardver konfiguráció leírása .....               | 5  |
| DATECS DP-150 MO FŐBB FUNKCIONÁLIS ÉS TECHNIKAI PARAMÉTEREK ..... | 6  |
| PÉNZTÁRGÉP ÁLTAL KEZELT MENNYISÉGI ÉS ÉRTÉKHATÁROK .....          | 6  |
| A PÉNZTÁRGÉP KÜLSŐ KINÉZETE .....                                 | 7  |
| BILLENTYŰZET .....  | 7  |
| KICSOMAGOLÁS .....  | 7  |
| BE/KIKAPCSOLÁS .....  | 7  |
| PAPÍRTEKERCS BEHELYEZÉSE .....                                    | 8  |
| PÉNZTÁRGÉP KIJELZÉSEI .....                                       | 8  |
| A pénztárgép kijelzői .....                                       | 8  |
| Az adóügyi ellenőrző egység LED kijelzései .....                  | 8  |
| ÜZEMMÓDOK .....   | 8  |
| 1. Üzem mód kiválasztása .....                                    | 8  |
| 2. Az egyes üzemmódok kezelői jogosultságai .....                 | 9  |
| NYUGTAKIADÁS – Értékesítés üzemmód .....                          | 10 |
| NAPNYITÁS .....   | 10 |
| Billentyűfunkciók a Nyugtakiadás üzemmódban .....                 | 10 |
| Szturnó, visszáru, göngyölegjegy, összesítő lista .....           | 14 |
| SPECIÁLIS HASZNÁLAT A NYUGTAKIADÁS ÜZEMMÓDBAN .....               | 15 |
| Vonalkód alkalmazása a termékazonosításra .....                   | 15 |
| X – JELENTÉSEK ÜZEMMÓD .....                                      | 17 |
| Az üzemmód kiválasztása .....                                     | 17 |
| AZ X – JELENTÉSEK FAJTÁI .....                                    | 17 |
| 1. Pénztárgép forgalmi jelentés .....                             | 17 |
| 2. Pénztárgép-kezelő forgalmi jelentés .....                      | 17 |
| 3. Termék forgalmi gyűjtők jelentése .....                        | 17 |
| 4. Termékenkénti raktárjelentés .....                             | 17 |
| 5. Terméklista (programozott paraméterekkel) .....                | 17 |
| 6. Gyűjtőjelentés .....   | 18 |
| 7. Raktárkezelés .....  | 18 |
| 8. Bizonylat másolatok .....                                      | 18 |
| Z – ZÁRÁSOK – NAPI ZÁRÁS FOLYAMATA .....                          | 18 |
| Az üzemmód kiválasztása .....                                     | 18 |
| ZÁRÁSOK ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ JELENTÉSEK TÍPUSAI .....               | 19 |
| 1. Napi forgalmi jelentés és napzárás .....                       | 19 |
| 2. Pénztárgép kezelők forgalma .....                              | 19 |
| 3. Termék forgalmi gyűjtők .....                                  | 19 |
| ADÓÜGYI ELLENŐRZŐ EGYSÉG ADATAINAK LEKÉRDEZHETŐSÉGE .....         | 20 |
| Az üzemmód kiválasztása .....                                     | 20 |
| 1. Jelentés nyomtatása (dátum intervallumra) .....                | 20 |
| 2. Jelentés nyomtatása (sorszám intervallumra) .....              | 20 |
| 3. Napló másolása .....   | 21 |
| 4. P7B fájlok másolása .....                                      | 21 |
| PROGRAMOZÁS ÜZEMMÓD .....   | 21 |
| Billentyűk funkciói a programozás üzemmódban .....                | 22 |



|  |    |
|--|----|
| PARAMÉTEREK ISMERTETÉSE .....                        | 23 |
| 1. Terméktörzs paraméterek .....                     | 23 |
| 2. Pénztárgép kezelők .....                          | 25 |
| 3. Szövegek megadása a nyugtán .....                 | 26 |
| 4. Konfiguráció .....                                | 26 |
| 4.1. Pénztárgép paraméterek .....                    | 26 |
| 4.2. Nyugta paraméterek .....                        | 27 |
| 4.3. Gyorsbillentyűk paraméteri .....                | 27 |
| 4.4. A<-%> és a <+-%> billentyűk paramétere .....    | 27 |
| 4.5. Kommunikáció .....                              | 28 |
| 4.5.1. Perifériák .....                              | 28 |
| 4.5.2. PC kapcsolat .....                            | 28 |
| 5. Valuta .....                                      | 28 |
| 6. Feloldó kód .....                                 | 28 |
| 7. Éves felülvizsgálat .....                         | 29 |
| EURÓ ÜZEMMÓDRA VALÓ ÁTÁLLÁS .....                    | 30 |
| Felkészülési időszak jellemzői .....                 | 30 |
| Euró átállás elvégzése .....                         | 30 |
| Kivezetési időszak jellemzői .....                   | 30 |
| TOVÁBBI ÜZEMMÓDOK .....                              | 31 |
| Szerviz üzemmód .....                                | 31 |
| TESZTEK .....  | 31 |
| 1. Nyomtatóteszt .....                               | 31 |
| 2. Kijelzőteszt .....                                | 31 |
| 3. Billentyűzet teszt .....                          | 31 |
| 4. RAM memória tesztje .....                         | 32 |
| 5. Flash-memória tesztje .....                       | 32 |
| 6. Órateszt .....                                    | 32 |
| 7. Soros port tesztje .....                          | 32 |
| 8. GPRS Teszt .....                                  | 32 |
| 9. Akkumulátor teszt .....                           | 33 |
| 10. Teljes teszt .....                               | 33 |
| 11. Ciklikus teszt .....                             | 33 |
| 12. USB Disk .....                                   | 33 |
| PÉNZTÁRGÉP ÉS AEE EGYSÉG PROGRAM CSERÉJE .....       | 33 |
| PC KAPCSOLAT .....                                   | 33 |
| HIBÁK ÉS ELHÁRÍTÁSUK .....                           | 34 |
| Hiba okok és elhárításuk .....                       | 34 |
| BIZONYLAT MINTÁK .....                               | 36 |
| FORINT ÜZEMMÓD .....                                 | 37 |
| Napnyitás, értékesítés és napzárás bizonylatai ..... | 37 |
| Lekérdezések, jelentések .....                       | 41 |
| Egyéb nem adóügyi bizonylatok .....                  | 44 |
| FELKÉSZÜLÉSI IDŐSZAK .....                           | 46 |
| EURÓ ÜZEMMÓD .....                                   | 49 |
| BIZONYLAT MÁSOLATOK .....                            | 52 |
| MENÜTÉRKÉP 1 .....                                   | 54 |
| MENÜTÉRKÉP 2 .....                                   | 56 |
| MENÜTÉRKÉP 3 .....                                   | 58 |

## BEVEZETÉS

DATECS DP-150 MO egy rugalmasan programozható elektronikus pénztárgép, amely **A253** számú forgalmazási engedéllyel rendelkezik. A DP-150 MO pénztárgép paraméterei lehetővé teszik, hogy hatékonyan alkalmazható legyen a boltok, szupermarketek, éttermek és értékesítő helyek bevétel regisztrációjára. A pénztárgép teljes kimutatást biztosít a pénztárosok, üzletvezetők, üzlettulajdonosok számára és online adatkapcsolatot biztosít az adóhatóság felé a beépített adóügyi ellenőrző egységen (AEE) keresztül.

Ez a felhasználói kézikönyv a DP-150 MO elektronikus pénztárgép használatához szükséges összes információt biztosítja. Részletesen leírja a pénztárgép beállításának, üzembe helyezésének és használatának lépéseit, megadja a pénztárgép technikai adatait és tároló kapacitását. Részletesen leírja az egyes üzemmódok használatát és működését segítve ezzel az eszköz hatékony használatba vételét.

KÍVÁNJUK, HOGY SÖK ÖRÖME LEGYEN A DATECS DP-150 MO  
ELEKTRONIKUS PÉNZTÁRGÉPPLE VALÓ MUNKÁBAN!




Ez a jelölés a szelektív gyűjtést igénylő elektromos és elektronikus berendezéseket jelzi. A jelöléssel ellátott berendezést tilos vegyes hulladékgyűjtőbe helyezni.  
*(A jelölt berendezéseket a 2006/66/EK és a 2002/96/EK irányelv, valamint a honosító 2264/2004. (IX.23) Kormány rendelet alapján lehet szállítani, ártalmatlanítani és hulladékként kezelni)*

Jelen dokumentumban lévő információk – külön értesítés nélkül – változhatnak. Sem a dokumentum, sem annak valamely része nem sokszorosítható és továbbítható semmilyen formában és eszközzel a magyar forgalmazó PFK Kft. (2030, Érd, Ürmös u. 30.) előzetes írásos engedélye nélkül.

Verzió: 2019. december V01

**A PÉNZTÁRGÉP HARDVER KONFIGURÁCIÓJÁNAK LEÍRÁSA**  
DATECS DP-150 MO Hardver konfiguráció leírása

| Paraméter                                       | Megjegyzés   |
|---|--|
| Hőnyomtató (2-incs méretű)                      | - EPSON M-T173H<br>- Fujitsu 682MCL101<br>- Seiko LTP01-245-01/02/11   |
| Nyomtató sebesség                               | 12 sor/másodperc   |
| Karakterek száma egy sorban                     | 42   |
| Papírtekercs adatok                             | - szélesség 57 mm<br>- vastagság 60 - 72 µm<br>- tekercs átmérője max. 65 mm   |
| Felhasználói képernyő<br>Vevőkijelző            | - Grafikus 4 soros LCD soronként 22 karakter<br>- Grafikus 2 soros LCD soronként 16 karakter   |
| Billentyűzet                                    | 33 billentyű   |
| Tápellátás                                      | Adapter - DC 9V/3.5A, bemenő: 100-240V 50-60Hz   |
| Akkumulátorok                                   | Li-Ion 7,4V 2000mA/h Opcionális feltöltési ideje 2,5 óra<br>Li-Po 3,7V 180mA/h backup feltöltési ideje 1,5 óra   |
| Belső óra                                       | 90 napig megtartja a dátumot és időt tápellátás nélkül.<br>Adóügyi ellenőrző egységgel naponta szinkronizált.  |
| Működési hőmérséklet                            | 0°C – +45°C  |
| Méret   | Hossz/Magasság/Szélesség - 243/69/168 mm   |
| Tömeg   | 0,8 kg (1 papírtekerccsel)   |
| Interfészek és csatlakoztatható<br>berendezések | - Kasszafiók – 1 db (nyitás érzékelő kezelés is beállítható),<br>- RS-232C soros port (1 db), beállítható hogy vonalkód olvasó,<br>mérleg, külső információs vevőkijelző kapcsolt a portra.<br> |
| Adóügyi ellenőrző egység (AEE)                  | DCU-500 típusú 16 GB SD kártya 2500 mAh akkumulátorral (feltöltési ideje legalább 3 óra)<br>USB 2.0 porttal és visszajelző ledekkel  |
| Kommunikáció                                    | Adóügyi modulba integrált GPRS/3G/UMTS/HSDPA modem külső antenna csatlakozóval és antennával.  |



P F K

**DATECS DP-150 MO FŐBB FUNKCIONÁLIS ÉS TECHNIKAI PARAMÉTEREK**

| Paraméter                                 | Megjegyzés  |
|---|---|
| Termékadatbázis mérete                    | 100 000 termék  |
| Termék nevének hossza                     | 30 karakter   |
| Alkalmazható vonalkód típusok             | EAN-13, EAN-8, UPC, mérleg vonalkódok kezelése<br>1 termékhez 4 vonalkód megadhatósága  |
| ÁFA típusok és gyűjtők                    | 5 ÁFA csoportban csoportonként 100 forgalmi gyűjtő (500 gyűjtő)   |
| Felhasználók száma                        | 30  |
| Értékesítési hely azonosítása             | maximum 9 kasszaazonosító   |
| Egy nyugtán szerepeltethető tételek száma | maximum 120   |
| Fizetési módok                            | 3 fizetési mód:<br>- készpénz (forintkerekítés kezeléssel)<br>- bankkártya (maximált érték a nyugta összesen)<br>- utalvány (útfizetés a kerekítésbe nincs visszaadás) / csekk  |
| Pénztárgép működési módok                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nyugtakiadás</li> <li>- Jelentések</li> <li>- Zárások</li> <li>- Programozás</li> <li>- Napnyitás</li> <li>- Szerviz üzemmód</li> <li>- AEE jelentés</li> <li>- Teszt</li> </ul> |

**PÉNZTÁRGÉP ÁLTAL KEZELT MENNYISÉGI ÉS ÉRTÉKHATÁROK**

| Megnevezés                           | Érték   |
|--------------------------------------|---|
| Egységár (tételsor) maximális értéke | ± 9 999 999 Ft<br>± 99 999,99 EUR üzemmódban  |
| Minimális egységár                   | 1 Ft<br>0,01 EUR Euró üzemmódban  |
| Mennyiségi értékhatár                | 99  |
| Bizonylatszintű gyűjtők értékhatár   | ± 999 999 999 Ft<br>± 999 999,99 EUR Euró üzemmódban                                  |
| Napi szintű gyűjtők értékhatár       | ± 999 999 999 Ft<br>± 9 999 999,99 EUR Euró üzemmódban                                |
| Göngyöltett forgalom                 | ± 999 999 999 999 Ft<br>± 9 999 999 999,99 EUR Euró üzemmódban                        |
| Maximális tételszám egy nyugtán      | 9999  |
| Forint érték kezelése                | Minden esetben egész forintra kerekítve, készpénzfizetés esetén legkisebb érme 5 Ft.  |
| Euró kezelési érték                  | Minden esetben 0,01 EUR-ra kerekítve, készpénzfizetés esetén legkisebb érték 0,01 EUR |


**P F K**

### A PÉNZTÁRGÉP KÜLSŐ KINÉZETE



### BILLENTYŰZET



### KICSOMAGOLÁS

Miután kivette a pénztárgépet a dobozából és eltávolította a távtartó és csomagoló anyagokat, az alábbi dokumentumok találhatóak a gép mellett:


- Ez a felhasználói kézikönyv;
- Pénztárgép napló.


Helyezze a pénztárgépet olyan helyre, ahol a vevő és a kezelő is egy időben olvashatja a vevő, illetve felhasználói kijelzőn megjelenő információkat  
**Ne helyezze a pénztárgépet nagyon poros vagy közvetlen napsütés által ért, esetleg sugárzó hő által érintett helyre.**

### BE/KIKAPCSOLÁS

A pénztárgép hálózati adapterrel ellátott berendezés. A hálózati adapterhez szükséges feszültség 100-240 V ~50-60Hz, kimenő feszültség és áramerősség 9V/5A.

A pénztárgépet ne csatlakoztassa olyan elektromos körbe, amelyen más fogyasztók is találhatóak (pl. hűtőgép, fagyasztó, fűtő berendezések, elektromos motorok stb.)  
**A munka megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a papírtekercs behelyezésre került-e a pénztárgépbe.**

A pénztárgépet bekapcsolni a  billentyű megnyomásával lehet. A felhasználói kijelzőn megjelenik a főmenü:

A pénztárgép főmenüjébe a  gombbal térhet vissza egy-egy almenüből.


A pénztárgép a bekapcsolás után a vevőkijelzőjén az „Üdvözlöm!” feliratot jeleníti meg. A vevőkijelző bal felső sarkában megjelenő „@” felirat jelzi, hogy a pénztárgép AEE egysége megfelelően működik.


A pénztárgépet kikapcsolni a főmenüben a „0 – Kikapcsolás” menüpont meghívásával lehet.



FŐMENÜ 15:45  
 1 Nyugtakitás  
 2 K - Jelenléteck

**PAPÍRTEKERCS BEHELYEZÉSE**

- Távolítsa el a papírtekercs tároló fedelét;
- Helyezze a tekercsot a számára kialakított bölcsőbe;
- Tekerjen le kb. 5\*10 cm papírt a tekercsről;
- Zárja le a fedelet könnyed nyomással;
- Ha szükséges a papír további kitékerése nyomja meg a  gombot ahányszor szükséges.



**PÉNZTÁRGÉP KIJELEZÉSEI**

**A pénztárgép kijelzői**

A pénztárgép két alap kijelzővel rendelkezik. Az egyik a kezelői kijelző amelynek bal oldalán az AEE jelzőfényei is elhelyezésre kerültek. A második kijelző a vevőkijelző amely 270 fokban körbeforgatható. A vevőkijelző felső sorában megjelenő „@” felirat mutatja a megfelelő AEE működési kapcsolatot az online NAV szerverrel.

**Az adóügyi ellenőrző egység LED kijelzései**

Az AEE három kijelző ledet alkalmaz:

- **ZÖLD LED** – a tápellátás kijelzésére szolgál. Amennyiben folyamatosan világít az AEE külső tápellátást kap a pénztárgéptől. Ha villog akkor az AEE saját tápellátásról üzemel.
- **SÁRGA LED** – modem állapot kijelzésére szolgál. Nem világít, ha a modem készenléti állapotban van és nincs modem kommunikációs hiba. Folyamatosan világít az AEE kommunikációs folyamata alatt és villog ha az adatkapcsolat során az adathálózat elérése hibás.
- **PIROS LED** – hiba jelzésére szolgál. Ha nincs AEE működési hiba akkor nem világít. Villog, ha valamilyen AEE hiba történt.

**ÜZEMMÓDOK**

A pénztárgép különböző üzemmódok alkalmazásával teszi lehetővé a működési funkciók gyors elérését. A kezelő által kiválasztott üzemmód biztosítja az értékesítés, jelentések, napi zárás, paraméterek állításának végrehajtását. A különböző üzemmód menük kezelői jogosultsághoz kötöttek. A kézikönyv ismerteti a különböző menüket. A kezelői hibákat hibaüzenettel jelzi a pénztárgép.




A főmenü a következő üzemmódok kiválasztását teszi lehetővé:

| Üzemmód száma | Meghatározás   | Üzemmód száma | Meghatározás    |
|---------------|----------------|---------------|-----------------|
| 1             | Nyugtakiadás   | 6             | PC kapcsolat    |
| 2             | X - Jelentések | 7             | Szervíz üzemmód |
| 3             | Z - Zárások    | 8             | Napnyitás       |
| 4             | Programozás    | 9             | Gépteszt        |
| 5             | AEE jelentések | 0             | Kikapcsolás     |

A kikapcsolás esetében az AEE továbbra is működik.

**1.Üzemmód kiválasztása**

Minden egyes üzemmód kiválasztható a következő módon:

- az üzemmód számának megnyomásával a billentyűzeten
- a nyíl billentyűk segítségével,  és  megnyomásával kiválasztva a kívánt üzemmódot és megnyomva a  billentyűt.

A  billentyűvel minden esetben ki lehet lépni a kiválasztott üzemmódból és vissza lehet térni az előző menübe.



## 2. Az egyes üzemmódok kezelői jogosultságai

A kezelők (1-30 sorszámmal) különböző jogokkal rendelkeznek az egyes üzemmódok eléréséhez. Az egyes kezelők a következő jogosultságokkal rendelkeznek:

- Kezelő 1..20 (pénztáros) csak az **1 (Nyugtakiadás)** üzemmódot éri el;

- Kezelő 21..23 (pénztáros) beléphet az **1 (Nyugtakiadás)**, **2 (Jelentések)** és **8 (Napnyitás)** üzemmódokba;

- Kezelő 24..26 (pénztáros) beléphet az **1 (Nyugtakiadás)**, **2 (Jelentések)**, **5 (AEE jelentések)** és **8 (Napnyitás)** üzemmódokba;


- Kezelő (pénztáros) 24-30 rendelkezik jogosultsággal a **szturnó funkcióhoz** amennyiben az paraméterben beállított;

- Kezelő 27..29 (pénztáros) beléphet az **1 (Nyugtakiadás)**, **2 (Jelentések)**, **3 (Zárások)**, **5 (AEE jelentések)**, **8 (Napnyitás)**, **9 (Gépteszt)** üzemmódokba és a **4 (Programozás)** üzemmódban jogosult a valuta árfolyam módosítására;

- Kezelő 30 (üzletvezető) beléphet az **1 (Nyugtakiadás)**, **2 (Jelentések)**, **3 (Zárások)**, **5 (AEE jelentések)**, PC kapcsolat (6), **8 (Napnyitás)**, **9 (Gépteszt)** üzemmódokba és a **4 (Programozás)** üzemmódban jogosult a valuta árfolyam és a pénztárosok módosítására, valamint a feloldó kód megadására.

A Programozás üzemmód fel nem sorolt funkciói csak az üzemmódba szervizkóddal (1. szerviz jelszó) történő belépés esetén elérhetők.

Miután megtörtént az üzemmód kiválasztása és az üzemmód megköveteli jelszó bevitelét, akkor a pénztárgép bekéri


a jelszót. A jelszó bevitelénél meg kell nyomni a  gombot.

| KÓD              | 0- Kikapcsolás | 1- Nyugtakiadás | 2- Jelentések | 3- Zárások | 4- Programozás                                 | 5- AEE jelentések | 6 PC kapcsolat | 7- Serviz üzemmód | 8- Napnyitás | 9- Gépteszt | Szturnó / visszáru |
|------------------|----------------|-----------------|---------------|------------|--|-------------------|----------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|
| Nincs jelszó     | X              |                 |               |            |  |                   |                |                   |              |             |                    |
| 1..20            |                | X               |               |            |  |                   |                |                   |              |             |                    |
| 21               |                | X               | X             |            |  |                   |                |                   | X            |             |                    |
| 22               |                | X               | X             |            |  |                   |                |                   | X            |             |                    |
| 23               |                | X               | X             |            |  |                   |                |                   | X            |             |                    |
| 24               |                | X               | X             |            |  | X                 |                |                   | X            |             | X                  |
| 25               |                | X               | X             |            |  | X                 |                |                   | X            |             | X                  |
| 26               |                | X               | X             |            |  | X                 |                |                   | X            |             | X                  |
| 27               |                | X               | X             | X          | Valuta   | X                 |                |                   | X            | X           | X                  |
| 28               |                | X               | X             | X          | Valuta   | X                 |                |                   | X            | X           | X                  |
| 29               |                | X               | X             | X          | Valuta   | X                 |                |                   | X            | X           | X                  |
| 30               |                | X               | X             | X          | Pénztárosok<br>Valuta<br>Feloldó kód           | X                 | X              |                   | X            | X           | X                  |
| 1. Serviz jelszó |                |                 |               |            | Minden funkció, kivéve:<br>Éves felülvizsgálat |                   |                | X                 |              | X           |                    |
| 2. Serviz jelszó |                |                 |               |            | Éves felülvizsgálat                            |                   |                |                   |              |             |                    |



P F K

**NYUGTAKIADÁS – Értékesítés üzemmód**

1. A nyugtakiadás üzemmód kiválasztásához a főmenüben az  gombot kell megnyomni.
2. A képernyőn megjelenik a jelszó bevitelét kérő kijelzés.
3. A jelszó bevitelle (az alapértelmezett jelszó 1..30 számok az egyes kezelőkhöz rendelten) után meg kell nyomni a

T  
O  
T  
A  
L

billentyűt.

A nyugta kiadása csak nyitott adóügyi napnál végezhető. Amennyiben nincs az adóügyi nap megnyitva, a „Napnyitás szükséges” hibaüzenetet írja ki a program a kezelői képernyőre. Az üzenetet „C” gombbal kell törölni majd meg kell nyitni az adóügyi napot.

**NAPNYITÁS**

Az adóügyi nap megnyitása szükséges bármilyen adóügyi bizonylat nyomtatásának végrehajtása előtt. A napnyitást a **főmenü 8. menüpontjának** meghívásával lehet végrehajtani. A napnyitáshoz a kezelőnek be kell ütnie napnyitáshoz szükséges jelszót (24-30 pénztárgép kezelő jelszava), majd meg kell adni a kasszafiók tartalmát, sorrendben a következő fizetőszközök összegével:

1. Forint
2. Euró
3. Bankkártya
4. Utalvány

Ha nincs szükség váltópézn megadására, akkor nyomja meg a TOTAL billentyűt a „Kézpénz (Ft): 0” kijelzőtartalomnál, majd a „C” billentyű megnyomására a pénztárgép kilép a váltópézn megadásának folyamatából és folytatja a napnyitást. További váltópézn meghatározásához a TOTAL gomb ismételt lenyomásával a fenti sorrendben adható meg a fizetőszközök összege. A pénztárgép a következő utalványokat kezel:

1. ERZSU (Erzsébet-utalvány)
2. SZÉCHK (Széchenyi-kártya)
3. AJÁND (ajándékutalvány)
4. HŰSÉG (hűségkártya)
5. SMART (smartcard)
6. GÖNGY (göngyölegjegy)
7. KUPON (kupon)
8. EGYÉB (egyéb utalvány vagy „csekk” – tetszőlegesen megadható)

A napnyitás funkció egy adóügyi bizonylatot nyomtat, amely tartalmazza a váltópézn összegét forintban, ill. egyéb fizetőszközökben (amennyiben azok összege nem nulla), a nyitott nap sorszámát és a pénztárgép grand totál értékét.




Mielőtt a bizonylat kinyomtatásra kerül, a pénztárgép nullázza a forgalmi gyűjtők tartalmát:

















- áfa és termékkód gyűjtők;
- fizetési módok gyűjtői;
- a sztornó gyűjtők;
- pénzkívét- és váltópénzbetét-gyűjtők.
















Az adóügyi nap nyitását követően 24 óra múlva a program figyelmeztetést küld. Ebben az esetben a további nyugtakiadás, nyomtatás csak az adóügyi nap zárása után és egy új adóügyi nap nyitása után lehetséges.



**Billentyűfunkciók a Nyugtakiadás üzemmódban**

| Billentyű   | Funkció  |
|---|--|
|  | Ezek a billentyűk biztosítják a termékek illetve forgalmi gyűjtők közvetlen elérését. A billentyűkhöz rendelt törzsadatok (termékek) a <b>4.3 Gyorsbillentyűk paramétereit</b> táblázatban (1-8. sor) találhatóak.<br>A kiválasztott billentyűhöz tartozó árucikk azonnal hozzáadásra kerül a gyűjtőkhöz és a nyugtához. |
|  |  |
|  |  |

| Billentyű   | Funkció   |
|---|---|
| <br>or<br><br><br><br> | <p>Nulla értékű árral tárolt árutétel értékesítés nem megengedett. Az ilyen tranzakció hangjelzést és hibaüzenetet okoz, amit a "C" gombbal lehet törölni.</p> <p>Billentyűk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> - A 4.3 táblázatban programozott 1. sor termékének eladása;</li> <li> - A 4.3 táblázatban programozott 2. sor termékének eladása;</li> <li> - A 4.3 táblázatban programozott 3. sor termékének eladása;</li> <li> - A 4.3 táblázatban programozott 4. sor termékének eladása;</li> <li> - A 4.3 táblázatban programozott 5. sor termékének eladása;</li> <li> - A 4.3 táblázatban programozott 6. sor termékének eladása;</li> <li> - A 4.3 táblázatban programozott 7. sor termékének eladása;</li> <li> - A 4.3 táblázatban programozott 8. sor termékének eladása.</li> </ul>  |
| <b>ÁRU</b>  | <p><b>JELENTÉSE:</b> A gomb megnyomása előtt beütött sorszámú árutétel értékesítése.</p> <p>A kiválasztott árutörzs forgalmi gyűjtőjét növelve került a termék a nyugtára. Az árukód bevitelkor a tizedes vessző és az utána beütött számok figyelmen kívül hagyottak. Ha nem történik árukódbevitel, a billentyű az utolsó árutétel eladását ismétli.</p>  |
| <b>VKÓD</b>   | <p><b>JELENTÉSE:</b> Egy áru, termék kiválasztása vonalkódjának használatával.</p> <p>Az áru vagy termék vonalkódjának bevitel vagy beolvasása, és utána a vonalkódbillentyű megnyomásával kerül eladásra az áru.</p>   |
| <b>ÁR</b>   | <p><b>JELENTÉSE:</b> A billentyűzeten bevitt érték egy termék árát jelenti.</p> <p>Ezen billentyű megnyomásával egy termék különböző árának bevitelét lehet elvégezni. Először az árát kell bevinni, majd meg kell nyomni a billentyűt. (Az eladandó termék árukódját az ár megadása előtt kell megadni.) Az értékesítés csak akkor végezhető el egyedi árral, ha az árutörzs "ártípus" paraméterének értéke 1 vagy 2.</p>  |
| <b>X</b>  | <p><b>JELENTÉSE:</b> A billentyűzeten bevitt érték mennyiség.</p> <p>Ha a pénztárgép mérleggel van összekapcsolva, ennek a billentyűnek a megnyomása adatbevitel nélkül beolvassa a mérleg által átadott mennyiségi adatot.</p>   |
| <b>Javítás</b>  | <p><b>JELENTÉSE:</b> Az előző értékesítési tétel rontása.</p> <p>Amennyiben a pénztárgép konfigurációjában beállításra került (Sztornó jelszó = Igen), a Javítás gomb megnyomása után a gép bekéri sztornó jogosultsághoz tartozó kezelői kódot (alapértelmezett 24-30. pénztáros).</p>   |
| <b>Javítás</b>  | <p>Ez a billentyűzet kombináció ad lehetőséget arra, hogy a nyugtán egy korábban felvett tételt, vagy tranzakciót lehessen sztornózni.</p> <p>Amennyiben a pénztárgép konfigurációjában beállításra került (Sztornó jelszó = Igen), a Javítás gomb megnyomása után a gép bekéri sztornó jogosultsághoz tartozó kezelői kódot (alapértelmezett 24-30. pénztáros).</p> <p>Miután a kezelő megnyomta ezeket a billentyűket a pénztárgép a következő lehetőségeket ajánlja fel:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px 0;"> <p>Sztornó típus választás</p> <p>1 Termékkód</p> <p>2 Vonalkód</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tételsztornó az árukód megadásával ( gomb).</li> <li>- Tételsztornó az áru vonalkódja alapján ( gomb).</li> </ul> <p>A rontani kívánt tétel eladási paramétereinek beadása (termékkód, ár, mennyiség). Amennyiben a beadott adatok nem egyeznek egyetlen nyugtán lévő tétel adataival sem, a tétel rontása nem kerül végrehajtásra. Amennyiben felár, vagy engedmény tétel került rögzítésre a rontásra kerülő eladási tételhez, az is automatikusan sztornózásra kerül.</p> <p>Ha azonos paraméterekkel rendelkező tételek (termékkód, ár, mennyiség) kerültek megadásra, akkor a program az első felviteltől kezdődően rontja azokat le sorban.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minden nyugtán lévő tétel rontása (a  billentyűvel). Minden nyugtán szereplő tétel rontása egy nyugta megszakítást okoz, ezzel a nyugta összesen értéke nulla lesz és lezárásra kerül.</li> </ul> |

| Billentyű   | Funkció  |
|---|--|
|   | <p>A tételestornó végrehajtásához a pénztárgép minden esetben megerősítést kér. A  billentyű megnyomásával tudja a kezelő megerősíteni a tétel rontását.</p>  |
|    | <p>A gomb megnyomása töröl minden számot, amit a billentyű előtt beütöttek. Törli a felhasználói képernyőn megjelenő hibajelzést, amelyet valamelyik nem megfelelő funkcióbillentyű megnyomása okozott.</p>  |
|    | <p>JELENTÉSE: Részösszesen.<br/>A billentyű megnyomása után részösszesen érték kerül kijelzésre a kezelői és a vevő kijelzőre is.<br/>Amennyiben a részösszesen összeg lekérdezése után engedmény vagy felár kerül megadásra a részösszesen értékre történik a felár vagy engedmény számítása és ebben az esetben a részösszesen összeg nyomtatásra is kerül a felár vagy engedmény előtt.</p>   |
|    | <p>JELENTÉSE: Részösszesen más valutában.<br/>A billentyű megnyomása után részösszesen érték kerül kijelzésre.</p>   |
|    | <p>Befejezi a tételek hozzáadását a nyugtához, lezárja azt készpénzfizetéssel. Ha a billentyű megnyomása előtt a kezelő beviszi a vevő által átadott készpénz fizetőszköz értékét a nyugta összesen kinyomatásán túl a fizetett összeg és a visszajáró is kinyomatásra kerül (az 5 forintos kerekítés alkalmazásával). Ha a bevitt érték kevesebb, mint a nyugta összesenje, akkor a pénztárgép készpénz részfizetésként könyveli azt. Amennyiben a nyugta értéke nem felel meg az 5 forintos kerekítés szabályainak (azaz nem nullára vagy 5 forintra végződik), akkor a pénztárgép automatikusan kerekít.<br/><b>A rendszerbe nulla forint értékű kifizetés nem lehetséges.</b> 1 Ft értékű nyugta készpénzzel történő kifizetése esetén javasolt 5 Ft kifizetést megadni amire a pénztárgép 5 Ft értékben ad vissza és -1 Ft kerekítést jelenít meg.<br/>A nyugta lezárásakor a vevőkijelző „=” után megjeleníti a nyugta összesen értékét amíg a nyugta kinyomatása folyik és a kinyomatás befejezését követően pár másodpercig még.</p>  |
|    | <p>Pénztártartalom kijelzése (a fő valutában).</p>    |
|    | <p>JELENTÉSE: Az első fizetési mód kiválasztása. BANKKÁRTYA<br/>Először a vevő által fizetett összeget kell bevinni, majd megnyomni a  billentyűt.<br/>Az összesen összegből fennmaradó fizetetlen résznél (összesen érték csökkentve a már bevitt részfizetések összegével) magasabb fizetett érték nem vihető be.</p>   |
|  | <p>JELENTÉSE: A második fizetési mód kiválasztása. UTALVÁNY<br/>Először a vevő által fizetett összeget kell bevinni, majd megnyomni az  billentyűt. Ezután a megjelenő listából kell kiválasztani a megfelelő utalvány nevét. Ha az utalvány nem található, akkor az „Egyéb” elem kiválasztása után adja meg az utalvány nevét. (Például csekkel történő fizetésekor is kövesse a fent leírtakat.)<br/>Az a fizetési mód csak első fizetési módnak választható (ha például részfizetést kíván a vevő). Amennyiben a bevitt összeg magasabb, mint a nyugta összesenje, a túlfizetés felárként kerül feltüntetésre (nincs visszaadás). Ebben az esetben az utalványok értékét egy lépésben (egy összegben) szükséges megadni.</p>   |
|  | <p>JELENTÉSE: Valutás fizetés<br/>Először a vevő által fizetett összeget kell bevinni, majd megnyomni a  billentyűt.<br/>Az összesen összegből fennmaradó fizetetlen résznél (összesen érték csökkentve a már bevitt részfizetések összegével) magasabb fizetett érték visszaadott összegként készpénzben kalkulálódik.<br/>Valutával történő nullás kifizetés (nulla értékű valutával 1 Ft értékű nyugta kifizetése) nem végrehajtható. (Nulla értékű valuta átadása nem értelmezett.) Ebben az esetben a forinttal történő kifizetésnél leírtak szerint kell eljárni.</p>   |
|  | <p>Megmutatja a kasszában található összeget valutában.</p>  |

| Billentyű   | Funkció   |
|---|---|
| <input type="text" value="%+"/>   | <p><b>JELENTÉSE:</b> Százalékos felár hozzáadása, váltópérez betét</p> <p>1. Ennek a gombnak a megnyomása százalékos felárat ad a legutolsó eladott tételhez, vagy ha előtte a <input type="text" value="Részösszeg"/> részösszesen billentyű került megnyomásra a részösszesen értékéhez. A bevíhető százalékos felár értéke 00.00% - 100.00% közötti lehet.</p> <p>2. Ha nincs nyugta megkezdve, akkor a billentyű megnyomása pénztári készpérez betét (váltópérez bevétel, pénztáros pénzfelvétel, díjbeszedés, sorsjegy eladás, előleg, pénztárihiány, borralvól, egyéb befizetés) funkciót és bizonylatolást biztosít.</p> <p>Először a váltópérez betét összegét kell beírni majd megnyomni a <input type="text" value="%+"/> billentyűt.</p>                                       |
| <input type="text" value="↑"/> <input type="text" value="%+"/>                                      | <p><b>JELENTÉSE:</b> Értékkel megadott felár</p> <p>Összezszerű felárral megadott tétel hozzáadása a legutolsó értékesítési tételhez, vagy ha a részösszesen billentyű <input type="text" value="Részösszeg"/> előzetesen megnyomásra került, annak értékéhez.</p>  |
| <input type="text" value="%-"/>   | <p><b>JELENTÉSE:</b> Százalékos engedmény / Pénzkívét</p> <p>1. Ezt a billentyűt megnyomva százalékos (negatív) engedmény tétel adható az előző értékesítési tételből, vagy ha a részösszesen billentyű <input type="text" value="Részösszeg"/> megnyomásra került a részösszesen értékéből. A bevíhető százalékos engedmény értéke 00.00% - 100.00% közötti lehet.</p> <p>2. Amennyiben nincs nyugta megkezdve, akkor pénzkívét (főlözés, pénztáros levétel, utalvány kívét, ajándékkártya kívét, bérkifizetés, munkabér előleg, postaköltség, egyéb rezi, áruvásárlás, záróösszeg levéggel, egyéb kifizetés) funkciót valósítja meg.</p> <p>Először a kivenni kívánt készpérez összeget kell megadni, majd meg kell nyomni az engedmény <input type="text" value="%-"/> billentyűt.</p> |
| <input type="text" value="↑"/> <input type="text" value="%-"/>                                      | <p><b>JELENTÉSE:</b> Értékkel megadott engedmény</p> <p>Konkrét értékkel megadott engedmény levonása az előzőleg eladott értékesítési tételből, vagy amennyiben a részösszesen billentyű <input type="text" value="Részösszeg"/> megnyomásra került a részösszesen értékéből.</p>   |
| <input type="text" value="↑"/> vagy <input type="text" value="↓"/>                                  | <p>Minden a - nyugtán szereplő – értékesítési tétel megmutatására szolgáló billentyűk.</p> <p>A nyugtán szereplő értékesítési tételeket a <input type="text" value="↑"/> vagy <input type="text" value="↓"/> (nyilakkal) sorban a képernyőre lehet kiírni.</p> <p>Ez a működési mód megengedi, hogy a kezelő:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- megtekintse minden egyes tétel részleteit – mennyiség, ár és áru-, terméknev</li> <li>- az éppen megjelenített tételt sztornozza, rontsa. Ehhez a stornó billentyűt kell megnyomni (<input type="text" value="JAVÍTÁS"/>) ,</li> </ul> <p>- kilépjen ebből a működési módból a törlés <input type="text" value="C"/> billentyűvel.</p>   |
| <input type="text" value="↑"/> <input type="text" value="%+"/> vagy <input type="text" value="%-"/> | <p><b>ÁRU</b></p> <p><b>ÁRU</b> Termék hozzáadása nyugtához (árral rendelkező termékek esetén). Többszöri megnyomása esetén a tétel megismétlődik a nyugtán.</p> <p>Amennyiben a darabszámot lehet előre tudni, a billentyűkombináció előtt a mennyiséget meg kell adni, pl: 3x <input type="text" value="↑"/> <b>ÁRU</b> (<input type="text" value="%+"/> v. <input type="text" value="%-"/>) <b>ÁRU</b></p>   |
| <input type="text" value="0"/>  | <p>Hosszan történő megnyomása után megjelenik a sztorno/visszárú/göngyölegjegy/bizonylat összesítő almenü.</p>  |

Az értékesítés nem kerül végrehajtásra:

- Ha bármelyik forgalmi gyűjtő (tranzakció-, áfa- vagy áruforgalmi gyűjtő) túlcordult. Amennyiben a napi forgalmi gyűjtők is túlcordultak csak Napi forgalmi zárással lehet folytatni a munkát.
- Amennyiben a mennyiségi és az egységár szorzata meghaladja a tétel, vagy nyugta számára meghatározott értékűszöböt.
- Amennyiben a pénztárgép számára beállításra került a logikai nyugta érték korlát, akkor ha a rögzíteni kívánt tétel meghaladja a beállított összeghatárt.

A nyugta lezárása után a vevőkijelzőn a nyugta fizetendő értéke még pár másodpercig kijelzésre kerül majd ismételten az „Üdvözlöm!” felírat jelenik meg.

### Sztornó, visszáru, göngyölegjegy, összesítő lista

A „0” karakter hosszan (1mp) történő lenyomása után megjelenik a Sztornó / visszáru / göngyölegjegy almenü.

#### 1. Sztornó bizonylat

Az értékesítések sztornózhatók, ehhez az adott értékesítésről sztornó bizonylatot kell készíteni. Egy adott nyugtáról csak egy sztornó bizonylat nyomtatható.

Az adóügyi nap és a nyugta sorszámának beírása után a felhasználó kiválasztja a sztornó bizonylat kiállításának okát, melyek lehetnek:

1. Ügyfél elállása
2. Téves bevétel
3. Téves fizetőeszköz bevétel
4. Termék nincs készleten
5. Téves bizonylattípus kibocsátása
6. Sikertelen fizetőeszköz használat
7. Téves ügyfél adat/hibás bevétel
8. Próbavásárlás
9. Egyéb

A bizonylaton fel kell tüntetni a vevő adatait. A sztornózás okának kiválasztása után a vevő adatainak megadása következik, sorrendben: vevő név\*, irsz\*, város\*, község neve\*, község jellege, házszám, adószám. (\* = kötelező adatok) Az adószám megadása után a pénztárgép kinyomtatja a sztornó bizonylat első példányát, majd egy billentyűléütést követően a második példány is kinyomtatásra kerül.

#### 2. Visszáru bizonylat

Az értékesítési bizonylatok tételei visszáruzhatók. Egy adott nyugta egy adott tételéről legfeljebb az értékesítési darabszám szerinti visszáru bizonylat nyomtatható.

Az adóügyi nap és a nyugta sorszámának beírása után a vásárló adatainak megadása következik, sorrendben: vevő név\*, irsz\*, város\*, község neve\*, község jellege, házszám, adószám. (\* = kötelező adatok) Az adószám megadása után a kijelzőn megjelennek az adott nyugta értékesítési tételei. A tétel között a fel és le nyilakkal lehet navigálni. Egy tétel sor visszáruzásához álljon a kívánt sorra, majd nyomja meg a Javítás gombot. Ha az adott tétel értékesítési darabszáma 1-nél több, úgy a következő lépésben szükséges megadni a visszáruzni kívánt mennyiséget. A pénztárgép ezután felsorolja a visszáruzás lehetséges okait:

1. Hibás áru
  2. Ügyfél elállása
  3. Egyéb

A fel és le nyilak szolgálnak a felsorolt elemek között navigáláshoz, a kiválasztás a TOTAL gomb megnyomásával történik. Ha az adott nyugtán újabb tételt visszáruzna, válassza ki a kívánt tételt, majd nyomja meg a javítás gombot. A visszáruzás okát csak egyszer, az első tételnél szükséges megadni. Amennyiben maradt még visszáruzható tétel a nyugtán, de már nem kíván több tételt visszáruzni, nyomja meg a „C” gombot. Ezután a TOTAL gomb megnyomásakor a pénztárgép kinyomtatja a bizonylat első példányát, majd egy újabb billentyűléütést követően a második példány is kinyomtatásra kerül.

#### 3. Göngyölegjegy

A göngyölegjegy speciális visszáru bizonylat. Göngyölegyek a 3-as ártípusú termékek, göngyölegjegyek ezekről adhatók ki. Először a termék kódját kell megadni, majd a mennyiséget. A TOTAL gomb megnyomására a pénztárgép kinyomtatja a göngyölegjegy első példányát, majd egy újabb billentyűléütést követően a második példány is kinyomtatásra kerül.

#### 4. Összesítő lista

Az összesítő lista tartalmazza az aktuális, valamint az előző adóügyi napon kiadott nyugták, ill. sztornó és visszáru bizonylatok legfőbb adatait (a bizonylat számát, értékét és a nyomtatás időpontját)

**SPECIÁLIS HASZNÁLAT A NYUGTAKIADÁS ÜZEMMÓDBAN**

**Vonalkód alkalmazása a termékazonosításra**

Az áru vonalkód paramétere a következőkre használható:

- Egy termék vonalkódjának beolvasása, amelynek során az áru értékesítésre kerül (értékesítési tételként nyomtatódik és hozzáadódik a nyugtához).
- Vonalkód bevitelle a billentyűzetről. Egy termék vonalkódjának bevitelle a billentyűzetről és a VKÓD vonalkód billentyű megnyomása értékesíti a tételt (hozzáadja a nyugtához és nyomtatja azt).
- Az árvonalkód és a mérleg által nyomtatott vonalkód használata és kezelése. A vonalkódoknak az alábbi szerkezetűnek kell lennie:

Mérleg vonalkód:

|                |          |          |          |          |          |          |          |           |          |  |          |          |          |  |  |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|--|----------|----------|----------|--|--|
|                | <b>2</b> | <b>X</b> | <b>C</b> | <b>C</b> | <b>C</b> | <b>C</b> | <b>C</b> | <b>W</b>  | <b>W</b> | <b>W</b>   | <b>W</b> | <b>W</b> | <b>Y</b> |  |  |
| Vonalkód típus | M        | Árukód   |          |          |          |          |          | mennyiség |          | A legalacsonyabb helyi értékű bájttellenőrző kód |          |          |          |  |  |
|                | a        |          |          |          |          |          |          | egész     | tizedes  |  |          |          |          |  |  |
|                | s        |          |          |          |          |          |          | rész      | rész     |  |          |          |          |  |  |
|                | z        |          |          |          |          |          |          |           |          |  |          |          |          |  |  |
|                | k        |          |          |          |          |          |          |           |          |  |          |          |          |  |  |

Ár vonalkód:

|                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
|                | <b>2</b> | <b>X</b> | <b>C</b> | <b>C</b> | <b>C</b> | <b>C</b> | <b>P</b> | <b>P</b> | <b>P</b> | <b>P</b> | <b>P</b> | <b>P</b> | <b>Y</b> |  |
| Vonalkód típus | M        | Árukód   |          |          |          |          |          | ár       |          |          |          |          |          | A legalacsonyabb helyi értékű bájttellenőrző kód |
|                | a        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
|                | s        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
|                | z        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
|                | k        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |

Ahol:

A vonalkód maszkja (X) beállított paraméter (Programozás -> Konfiguráció -> Pénztárgép paraméterek -> „Ár vonalkód maszk” VAGY „Mérleg vonalkód maszk”)

Például:

1. Ha a "Mérleg vonalkód maszk" értéke "36"-ra került beállításra, akkor a pénztárgép a következő mérleg vonalkódok típusokkal képes dolgozni:

23CCCCWWWWWWY vagy 26CCCCWWWWWWY.

pl. 2300010015002

00010 = termékkód: 10;

01500 = mennyiség: 1,5;

2 = ellenőrző kód (képzése:  $2+3+0+0+0+1+0+0+1+5+0+0 = 12$ )

2. Ha a mérleg vonalkód maszk értéke "2489"-ra került beállításra, akkor a pénztárgép a következő mérleg vonalkódok típusokkal képes dolgozni:

22CCCCWWWWWWY, 24CCCCWWWWWWY, 28CCCCWWWWWWY vagy 29CCCCWWWWWWY

3. Ha a mérleg vonalkód maszk értéke „01234”, az ár vonalkód maszk értéke pedig „56789”, akkor a

|    |   |   |
|----|---|---|
| 20 | } | CCCCWWWWWWY : mennyiséget tartalmazó vonalkód |
| 21 |   |   |
| 22 |   |   |
| 23 |   |   |
| 24 |   |   |

25 }  
 26 }  
 27 } CCCCCPPPPPY : árat tartalmazó vonalkód  
 28 }  
 29 }

4. Ütközés esetén a mérleg vonalkód maszknak prioritása van: Ha a mérleg vonalkód maszk értéke „012”, az ár vonalkód maszk értéke pedig „234”, akkor a

20 }  
 21 } CCCCCWWWWWY : mennyiséget tartalmazó vonalkód  
 22 }  
 23 }  
 24 } CCCCCPPPPPY : árat tartalmazó vonalkód








## X – JELENTÉSEK ÜZEMMÓD


### Az üzemmód kiválasztása

Ez az üzemmód a forgalmi gyűjtők nullázása nélküli jelentések, kimutatások nyomtatására szolgál.




Az üzemmód elérése a következők:

- A főmenüben a  billentyű megnyomásával.
- A képernyőn megjelenik a kezelő jelszavát bekérő üzenet.
- A jelszó bebillentyűzése (ez az üzemmód a 21 .. 30 közötti kezelők számára elérhető, az alapértelmezett jelszó a

|                      |       |
|----------------------|-------|
| X Jelentések         | 10:38 |
| 1 Pénztár forgalmi   |       |
| 2 Pénztáros forgalmi |       |

kezelő sorszáma) után meg kell nyomni a  billentyűt.

- A kinyomtatható jelentések az alábbi menüben jelennek meg:

Egy jelentés kiválasztására a nyilakat  /  és a  billentyűt kell használni.



## AZ X – JELENTÉSEK FAJTÁI

### 1. Pénztárgép forgalmi jelentés

Amely tartalmazza:

- napi forgalmi gyűjtők, felár és engedmény forgalmi gyűjtők
- fizetési módok szerinti gyűjtők
- tételsztornó tranzakciók, visszarú, sztornó és göngyölegjegy gyűjtői
- pénzkivétek és váltópénzbetétek
- kasszaíók tartalma

### 2. Pénztárgép-kezelő forgalmi jelentés

A jelentés az összes kezelőre ( billentyű) vagy csak egy konkrét pénztárosa ( billentyű) is lekérhető. A jelentés a következőt tartalmazza:

- napi forgalmi gyűjtők, felár és engedmény forgalmi gyűjtők
- fizetési módok szerinti gyűjtők
- tételsztornó tranzakciók gyűjtői
- pénzkivétek és váltópénz betétek

Az egy konkrét pénztárosa történő jelentéskéréskor megadandó a lekérdezett pénztáros kódja.

### 3. Termék forgalmi gyűjtők jelentése

A jelentés a termékek adatait tartalmazza a forgalmi gyűjtőkkel. A jelentés sorszámhatárok között kérhető le. Minden egyes termék esetében kinyomtatásra kerül:

- Árukód és név
- eladott mennyiség
- áru értékesítési forgalma

### 4. Termékenkénti raktárjelentés

A kezelő által megadott termékkód intervallumban, minden egyes programozott termékre kinyomtatásra kerül:

- Árukód és név
- Árukészlet mennyisége

### 5. Terméklista (programozott paraméterekkel)

A kezelő által megadott termékkód intervallumban, minden egyes programozott termékre kinyomtatásra kerül az árucikk törzsben megadott adata.

## 6. Gyűjtőjelentés

### Tartalom:

- **ÁFA gyűjtők jele és csoportja**
  - értékesített mennyiség (gyűjtőnként)
  - forgalom gyűjtőnként
- **készletcsoportkódok**
  - értékesített mennyiség (készletcsoportonként)
  - forgalom (készletcsoportonként)

## 7. Raktárkezelés

A menü a következő funkciókat biztosítja:

- Új raktári áru készletmennyiségének megadása  
Megadásra került termékkódra megjelenik az aktuális készlet érték (ha nem volt megadva készlet, akkor ez az érték negatív) és megadható a beállított készlet pontos mennyisége. Az adatok megadása után lehetőség van a kinyomtatásra.
- Beszállítási mennyiség hozzáadása  
A megadott termékkódra megjelenik az aktuális készlet értéke, ahol megadható az aktuális készlethez hozzáadni (levonni) kívánt mennyiség. Az adatok megadása után lehetőség van a kinyomtatásra.

## 8. Bizonylat másolatok


A menüpont lehetőséget kínál bizonylatok: (1) Nyugta, (2) Napi forgalmi jelentés, (3) X – jelentések, (4) Nem adóügyi bizonylat, (5) Minden bizonylat ismételt kinyomtatására.

A kezelő többféle módon megadhatja, mely bizonylatokat kívánja újra kinyomtatni. (1), (3), és (5) nyomtatásához megadható az adóügyi nap sorszáma, (1) Nyugta esetén nyugta sorszámok intervalluma is, de két dátum által behatárolt időszak is megadható, mely esetén minden érintett nap bizonylatai ismételt kinyomtatásra kerülnek. Szintén időintervallum szerint nyomtathatók ki a (2) és (4) bizonylatai, de előbbi esetében a napi forgalmi jelentések (adóügyi napok) egymást követő sorszámjai is megadhatók egy kezdő- és egy végérték segítségével.

## Z – ZÁRÁSOK – NAPI ZÁRÁS FOLYAMATA

### Az üzemmód kiválasztása

Az üzemmód elérése a következő:




- A főmenüben a  billentyű megnyomásával
- A képernyőn megjelenő kezelői jelszó bekérő üzenet.
- A kezelői jelszó bevitele (a menüpontot elérő kezelő a 27..30, az alapértelmezett jelszó a kezelő sorszáma) utána



a  megnyomása.

- A megjelenő menü a képernyőn a következő:



- Egy jelentés kiválasztása a nyilakkal  /  és a  billentyű megnyomásával történik.





## ZÁRÁSOK ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ JELENTÉSEK TÍPUSAI

### 1. Napi forgalmi jelentés és napzárás

A napi forgalmi jelentés nyomtatása során a pénztárgép a jelentést és adatait az adóügyi ellenőrző egység számára is megküldi. A sikeres nyomtatás után a gyűjtők tartalma tárolásra kerül az adóügyi ellenőrző egységben. A pénztárgép a napi forgalmi jelentés kinyomtatása előtt „pénztárjelentés” bizonylatot is nyomtat.

### 2. Pénztárgép kezelők forgalma

A jelentés az összes kezelőre (  billentyű) vagy csak egy konkrét pénztárosra (  billentyű) is lekérhető. A következő adatok kerülnek kinyomtatásra és törlésre:

- napi forgalmi gyűjtők, felár és engedmény forgalmi gyűjtők
- fizetési módok szerinti gyűjtők
- tételsztornó tranzakciók gyűjtői
- pénzkivételek és váltópénz betétek

Az egy konkrét pénztárosra történő jelentéskéréskor megadandó a lekérdezett pénztáros kódja.

A jelentés akkor elérhető, ha a Programozás/Konfiguráció „Pénztárgép paraméterek” menüpontban a „Terméktörzs törlés” értéke: NEM

### 3. Termék forgalmi gyűjtők

A jelentés termékek adatait tartalmazza a forgalmi gyűjtőkkel. A jelentés kinyomtatása után a forgalmi gyűjtők nullázásra kerülnek. A jelentés sorszámhatárok között kérhető le. Minden egyes termék esetében kinyomtatásra kerül:

- Árukód és név
- eladott mennyiség
- áru értékesítési forgalma

A jelentés akkor elérhető, ha a Programozás/Konfiguráció „Pénztárgép paraméterek” menüpontban a „Terméktörzs törlés” értéke: NEM



**ADÓÜGYI ELLENŐRZŐ EGYSÉG ADATAINAK LEKÉRDEZHETŐSÉGE**

**Az üzemmód kiválasztása**

Az üzemmód eléréséhez:

- A <<FŐ MENÜ>> billentyűjének megnyomásával.
- A képernyőn megjelenő kezelői jelszó bekérő üzenet. :



- A kezelői jelszó bevitele (a menüpontot elérő kezelő a 27..30, az alapértelmezett jelszó a kezelő sorszáma) utána

megnyomása.



- A megjelenő menü a képernyőn a következő:

- Egy funkció kiválasztása a nyilakkal / és a billentyű megnyomásával történik.

**1.Jelentés nyomtatása (dátum intervallumra)**

A menü lehetővé teszi a pénztárgép – AEE-ben tárolt – részletes adóügyi adatainak nyomtatását.

A lista tartalmazza:

- napi forgalom és áfa gyűjtők értéke a meghatározott intervallumban;
- ÁFA váltás rekordok;
- RAM törlés adatok;
- Gép összesített forgalmi gyűjtő (GT).

Amennyiben nem került sor még megnyitásra azt el kell végezni, ahhoz, hogy a pénztárgép nyomtathasson.

Az "1. Jelentések (Dátum)" menüpont kiválasztására a pénztárgép bekéri a jelentés dátum intervallumát.:

A dátumhatárok bevitele (kezdő, és végdátum) és a billentyű megnyomására a pénztárgép kinyomtatja a jelentést:



000 Pénzt. KFT.  
4444 Szeged Frany János utca 44  
000 - Forgalmi  
5625 Pecs Mészárosy utca 55  
00044444-4-44

--- ADÓÜGYI ELLENŐRZŐ EGYSÉG (AEE) ---  
ADÓÜGYI ELLENŐRZŐ EGYSÉG  
KÖNYSZÁM(SZÁM): 11223446  
NYOMTATÁS KEZELŐ: 2013.11.29. 9:13  
ELLENŐRZŐ SZÁM: 7782

TÖL: 2013.11.29.  
IG: 2013.11.29.

ÁFA KÖLTSÉG: 2013.11.29.  
R = 05,000  
B = 19,000  
C = 27,000  
D = R+J  
E = T+M

R = 05,000 0  
B = 19,000 0  
C = 27,000 0  
D = R+J 0  
E = T+M 0

JÖVEDELEM ÖSSZESEN (FD): 0  
KÖNYV FÜRÖLŐR (G1) (FD): 0

Z 0010 ----- 2013.11.29. 8:48  
R: 293  
B: 293  
C: 589  
D: 293  
E: 429  
NAPI FÜRÖLŐR (FD): 25 000  
KÖNYV FÜRÖLŐR (G1) (FD): 20 000 555 421

R = 20,000 22 903  
B = 10,000 259  
C = 17,000 589  
D = 10,000 739  
E = 0,000 429

JÖVEDELEM ÖSSZESEN (FD): 25 000  
KÖNYV FÜRÖLŐR (G1) (FD): 20 000 555 421  
ÖSSZES ZÁRÁS SZÁM: 1  
NAPI TÖRLÉSEK SZÁM: 0  
ELLENŐRZŐ SZÁM: 7782

2013.11.29. 9:14  
HW Ellenőrző egység (E001)  
P 100200004

**2.Jelentés nyomtatása (sorszám intervallumra)**

A menü lehetővé teszi a pénztárgép – AEE-ben tárolt – részletes adóügyi adatainak nyomtatását.

A lista tartalmazza:

- napi forgalom és áfa gyűjtők értéke a meghatározott intervallumban;
- ÁFA váltás rekordok;
- RAM törlés adatok;
- Gép összesített forgalmi gyűjtő (GT).

Amennyiben nem került sor még megnyitásra azt el kell végezni, ahhoz, hogy a pénztárgép nyomtathasson.

Az "2. Jelentések (sor.)" menüpont kiválasztására a pénztárgép bekéri a jelentés dátum intervallumát.:

A zárás sorszámok bevitele (kezdő, és vég) és a billentyű megnyomására a pénztárgép kinyomtatja a jelentést:

### 3. Napló másolása

A menüpont lehetővé teszi, hogy minden tárolt napló állomány letölthető legyen az AEE erre szolgáló USB 2.0 csatlakozóján keresztül. A letöltött adatot titkosítás nélküli szöveges állományok formájában jelennek meg. Kimásolni csak lezárt napló állományt lehet, a nyitott napló állományok nem kerülnek exportálására.

Először egy USB memória modul kell csatlakoztatni az AEE pénztárgép házára kivezetett csatlakozójához. Ezután ki kell választani a „2 .Napló másolása” menüpontot.

A pénztárgép felajánlja a tárolt adatok dátum intervallumát:

| Intervallum bevitel |            |
|---------------------|------------|
| Tól:                | 2013.11.03 |
| Ig:                 | 2013.11.29 |

Miután a kezelő megadta a lekérni kívánt dátum határokat a pénztárgép megkezdi a másolást:

Amennyiben van kimásolandó adat a másolás haladásjelzőjén, nyomon követhető a folyamat:

| Állományok másolása |
|---------------------|
| 24/24               |

Amennyiben nincs kimásolható adat a megadott dátum intervallumban a pénztárgép hibaüzenetet küld:

| HIBA                  |
|-----------------------|
| Rekord nem található! |

Ha nincs USB modul csatlakoztatva a pénztárgép hibaüzenetet küld:

| HIBA              |
|-------------------|
| Nincs USB eszköz! |

### 4. P7B fájlok másolása

Hasonlóan az előző menüponthoz itt kimásolhatóak a napló állományok, csak P7B formátumban.

## PROGRAMOZÁS ÜZEMMÓD

Amennyiben a pénztárgépét saját maga programozza, figyelmesen olvassa el ezt a fejezetet.

“PROGRAMOZÁS” üzemmód lehetőséget ad arra, hogy a csoportokba szervezett paraméterekkel beállítható legyen a pénztárgép kívánt működése. A paraméterek egy menürendszeren keresztül érhetőek el. A paraméterek megjelennek a kijelzőn és átírhatóak.

A “PROGRAMOZÁS” üzemmód kiválasztása a következő:

1. Kapcsolja be a pénztárgépet. A főmenü jelenik meg:

| FŐMENÜ           | 15:45 |
|------------------|-------|
| 1 Nyugtakiadás   |       |
| 2 X - Jelentések |       |

2. Nyomja meg a  billentyűt.

3. A jelszó bevitel után (alapértelmezett - 27-30 vagy a szervizkód) a  billentyű megnyomása.

4. A képernyőn megjelenik a programozás menü, amelyből kiválasztható a változtatni kívánt paraméter:

| PROGRAMMING   | 15:48 |
|---------------|-------|
| 1 PLU         |       |
| 2 Departments |       |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1 | Termékek programozása              |
| 2 | Pénztárosok (kezelők) programozása |
| 3 | Szövegek programozása              |
| 4 | Konfiguráció programozása          |
| 5 | Valuta programozása                |
| 6 | Feloldó kód megadása               |
| 7 | Éves felülvizsgálat                |

5. A paraméterek értéke programozás üzemmód billentyűfunkcióival módosítható.






**Billentyűk funkciói a programozás üzemmódban**



Minden programozható paraméter adatmezőkkel rendelkezik, melyek meghatározzák a paraméter karakterisztikáját, tulajdonságait. Néhány paraméternek több mint egy adatmezője is van. Például a termékek árutörzsének akár 100 000 adatrekordja is lehet – ami a maximális árutörzs méret, és minden egyes termék törzsadatrekord különböző adatmezőket tartalmaz – megnevezés, ár, áfa, stb.


Az értékesíthető cikkek, a kezelők, a billentyűkhöz rendelt funkciók, valamint a felárak és engedmények programozása során a kezelőnek először a módosítani kívánt rekord sorszámát kell beírnia. Néhány példa



- cikkek programozása esetén: először egy cikkszámot kell választani (ez egy 1 és 100000 közötti szám);
- pénztárosok (kezelők) programozása esetén: először egy kezelőszámot kell választani (ez egy 1 és 30 közötti szám);

A rekord sorszámát a következő módokon lehet kiválasztani:

- Jelölje ki a rekordszámhoz tartozó mezőt, írja be a rekordszámot, és nyomja meg a  billentyűt;
- Jelölje ki a rekordszámhoz tartozó mezőt, aztán a  és  billentyűkkel léptesse a rekordszámot lefelé vagy felfelé;
- Nyomja le a  és a  billentyűt (ezekkel a korábban beprogramozott rekordok között lépkedhet).











Egy programozási menübe lépve a pénztárgép megjeleníti a menüben módosítható mezőket. (Ha különböző rekordok vannak a menüben az első lesz automatikusan kijelölve.) A kezelő a  és a  billentyűvel léptetheti

az egyes mezők értékét, illetve a kívánt értéket a számbillentyűkkel is beviheti. A  gomb megnyomására a pénztárgép kijelöli a következő programozható mezőt. A módosított értékek mentéséhez végig kell lépegetnie a

rekord összes mezőjén, és a  billentyűvel mentenie kell a módosításokat. Ha nem szeretné menteni a módosításokat, a  billentyűt nyomja le. A kezelői kijelzőn minden esetben megjelennek az új értékek, amik megfelelősége így ellenőrizhető, mielőtt mentené őket. Az igen/nem típusú mezőkbe az 1 érték felel meg az igennek, a 0 pedig a nemnek. Emellett a nyílbillentyűkkel is módosítható ezen mezők értéke.

A karakteres és a számjegy típusú mezők is szerkeszthetők. Ha egy mező értéke numerikus, sok esetben csak egy bizonyos tartományból választható meg az értéke (erről a paraméterek ismertetése nyújt tájékoztatást). Ha karakteres mezőről van szó, a pénztárgép által támogatott karaktere mindegyike megadható az abcéé betűin kívül beleértve a különleges karaktereket (például írásjelek) és a számjegyeket is.

Billentyűk funkciói a programozás mód szimbólum típusú mezőinek szerkesztése közben:

|    | Lépés a következő karakterre                                   |    | Visszatérés az előző karakterre                 |
|---|--|---|---|
|   | A kurzortól jobbra elhelyezkedő karakter törlése               |   | A kurzortól balra elhelyezkedő karakter törlése |
|  | Lépés a mező végére  |  | Lépés a mező elejére                            |
|  | Váltás a számjegyek, valamint a latin és a cirill abcék között |  | Váltás kisbetűk és nagybetűk között             |
|  | Érték rögzítése  |  | Mezőérték törlése                               |

Nyomatásban a **karakter** speciális jelentéssel bír: a programozás során a ^ karakter utáni betű **vastagon (félkövéren)** nyomtatódik ki, az első ^ karakter pedig nem nyomtatódik.

Az alábbi ábrák az egyes karakterek elhelyezkedését ismertetik:

**Latin ábécék****Számjegyek**

|                 |             |             |        |        |        |
|-----------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|
| 7<br>., - ! ! @ | 8<br>ABCÁ   | 9<br>DEFÉ   | 7<br>7 | 8<br>8 | 9<br>9 |
| 4<br>GHIJ       | 5<br>KJL    | 6<br>MNOÓÓÓ | 4<br>4 | 5<br>5 | 6<br>6 |
| 1<br>PQRS       | 2<br>TUVUÚÚ | 3<br>WXYZ   | 1<br>1 | 2<br>2 | 3<br>3 |
| 0<br>^*~!/?     |             | .           | 0<br>0 |        | .      |

Karakteres mezők szerkesztésekor az egyes karakterek kiválasztásához többször le kell nyomni a megfelelő billentyűt gyors egymásutánban. Ha egy ideig nem nyomja le újra a billentyűt, a kurzor továbblép a következő karakterpozícióra (hasonlóan a mobiltelefonok billentyűzeteihez).

**PARAMÉTEREK ISMERTETÉSE****1. Terméktörzs paraméterek**

(A programozás üzemmódba szervizkóddal történő belépés esetén érhető el ez a funkció.)

A pénztárgép 10 000 cikk adatait képes tárolni. Minden termékhez, árucikkhez az alábbi mezők tartoznak:








| Mező | Jelentés                           | Értékkészlet     | Megjegyzés   |
|------|------------------------------------|------------------|--|
| 1    | Cikkszám (termékkód)               | Max. 6 számjegy  | A cikk azonosítószáma (1 és 100 000 közötti érték)   |
| 2    | Név (megnevezés)                   | Max. 30 karakter | Alapértelmezett érték: üres  |
| 3    | Áfakód                             | 1+5              | Alapértelmezett: 0 0 esetén a cikk nem vehet részt tranzakciókban.   |
| 4    | 1. vonalkód                        | Max. 13 számjegy | Alapértelmezett: 0   |
| 5    | 2. vonalkód                        | Max. 13 számjegy | Alapértelmezett: 0   |
| 6    | 3. vonalkód                        | Max. 13 számjegy | Alapértelmezett: 0   |
| 7    | 4. vonalkód                        | Max. 13 számjegy | Alapértelmezett: 0   |
| 8    | Ár                                 | Max. 9 számjegy  | Alapértelmezett: 0.00  |
| 9    | Ár típusa                          | 0+3              | 0: Csak a beprogramozott áron értékesíthető<br>1: A beprogramozott ár mellett szabad áron is értékesíthető<br>2: A beprogramozott ár mellett olcsóbban is értékesíthető<br>3: A termék göngyöleg |
| 10   | Gyűjtőkód (Áfa gyűjtő)             | 0+99             | Alapértelmezett: 0   |
| 11   | Készletcsoportkód (Leltár csoport) | 1+9              | Alapértelmezett: 1   |

Az adatok bevitel után a program kérdez az rögzítésre. Az adattörzítéssel együtt a termék adatai is kinyomtatásra kerülnek. A cikkek bármikor módosíthatók. A cikknév és az áfakód azonban csak napi zárás és napi jelentés után módosítható. A napi zárást kísérő napi jelentés elkészülte után minden cikkparaméter módosítható. Új cikket az \*\* ÚJ CIKK \*\* módban vehet fel, ami kétféleképp is aktiválható:

– Írjon be egy be nem programozott cikkszámot a «Cikkszám» mezőbe, és nyomja meg a  billentyűt.

– A cikkszám mezőben nyomja le a  gombot. Ekkor megjelenik az első be nem programozott cikkszám rekordja.

**Példa egy termék programozására 10-es árukóddal, Kenyér néven és 114 Ft-os áron**










- Lépjen be a programozás üzemmódba a  billentyű megnyomásával a főmenüben.
- Űsse be a jelszót (alapértelmezett - 30) és nyomja meg a  billentyűt.
- A megjelenő programozás menüben nyomja meg az  billentyűt ezzel kiválasztva a termékprogramozást;
- Űsse be a   számot és nyomja meg a  billentyűt;
- Nyomja meg a  billentyűt a következő adatmezőre lépéshez;
- Írja be a *Kenyér* szót az alábbi billentyűk lenyomásával:



- „K” betű
- átváltás kisbetűkre
- „e” betű
- „n” betű
- „y” betű
- „é” betű
- „r” betű



Ha a kijelzőn a *Kenyér* szó olvasható, megfelelően programozta be a nevet. Ha hibát vét a gépelésben, a gombbal léphet vissza, és újra beírhatja a hibás karaktert.

- Nyomja le az 1–5 billentyűk közül az áfakódnak megfelelőt, majd a  billentyűt.
- A név nyugtázásához és a következő mezőre lépéshez nyomja meg a  billentyűt.
- Ha vonalkódos a termék, billentyűzetten is beírhatja a vonalkódot, de vonalkódozólvasóval is beolvastathatja.
- Lépjen a következő mezőre a  billentyű négyszeri lenyomásával.
- Űsse be    számokat, és nyomja meg a  billentyűt;
- Az alábbi mezők értékét ne módosítsa, csak nyomja le négyszer a  billentyűt.
- Nyomja le a  billentyűt az adatok mentéséhez. A pénztárgép nyomtat egy visszaigazolást a cikkről.

**SÚGÓ**  
Szeretné megnézni?  
(C) • Nem / (TL) • Igen



## 2. Pénztárgép kezelők

(A programozás üzemmódba üzletvezetői vagy szervizkóddal történő belépés esetén érhető el ez a funkció.)

| Mező | Paraméter neve              | Értékkészlet        | Meghatározás  |
|------|-----------------------------|---------------------|---|
| 1    | Kezelő (pénztáros) száma    | 1-30                |   |
| 2    | Kezelő (pénztáros) neve     | maximum 20 karakter | Alapértelmezett: PÉNZTÁROS NEVE XX (xx – a kezelő sorszáma) |
| 3    | Kezelő (pénztáros) jelszava | maximum 8 számjegy  | Alapértelmezett: megegyezik a kezelő számával.              |

### Mintapélda a 10-es kezelő programozására

– A főmenüben a billentyű megnyomásával lépjen be a programozás üzemmódba.



– Írja be a jelszót (a gyári jelszó: 30), és nyomja le a gombot.




– Nyomja le a billentyűt a kezelők programozásának kezdeményezéséhez.

– Nyomja le a és a billentyűt (az érték a billentyűvel is megadható).



– Lépjen a következő mezőre a billentyű lenyomásával.  
– Írja be a kezelő nevét (a példában Lázár) az alábbi billentyűkkel:



- A kezelő jelenlegi nevének törlése
- „L” betű
- átváltás kisbetűkre
- „á” betű
- „z” betű
- „á” betű
- „r” betű

Ha a kijelzőn az Lázár szó olvasható, megfelelően programozta be a nevet. Ha hibát vét a gépelésben, a gombbal léphet vissza, és újra beírhatja a hibás karaktert.

– A név nyugtáztatásához és a következő mezőre lépéshez nyomja meg a billentyűt.



– Ha jelszót szeretne cserélni, írja be az új jelszót.

– Lépjen a következő mezőre a billentyű lenyomásával.

– Nyomja le a billentyűt az adatok mentéséhez. A pénztárgép nyomtat egy visszaigazolást a cikkről.

### 3. Szövegek megadása a nyugtán

(A programozás üzemmódba szervizkóddal történő belépés esetén érhető el ez a funkció.)

A pénztárgép maximum 4 reklámsor nyomtatását teszi lehetővé. Minden egyes sor maximum 42 karakter hosszú lehet.



| Sor száma | Meghatározás                     | Alapértelmezett szöveg |
|-----------|----------------------------------|------------------------|
| 1         | Az első sor a nyugta láblécén    | ÜRES                   |
| 2         | A második sor a nyugta láblécén  |                        |
| 3         | A harmadik sor a nyugta láblécén |                        |
| 4         | A negyedik sor a nyugta láblécén |                        |

Az adatok megadása után a program rákérdez, hogy a kezelő kívánja-e nyomtatni a beállított paramétereket.

### 4. Konfiguráció

(A programozás üzemmódba szervizkóddal történő belépés esetén érhető el ez a funkció.)

#### 4.1. Pénztárgép paraméterek

| Mező | Meghatározás  | Érték                       | Megjegyzés   |
|------|---|-----------------------------|--|
| 1    | A pénztárgép logikai száma a boltban                                      | 1+9999                      | Alapértelmezett: 1   |
| 2    | Jelszavak használata  | IGEN, NEM                   | Alapértelmezett: NEM<br>A mező értéke csak a napi zárás és a napi jelentés elkészítése után módosítható.   |
| 3    | Sztornó jelszó  | IGEN, NEM                   | Alapértelmezett: NEM   |
| 4    | Kasszafiók vezérlés   | IGEN, NEM                   | IGEN: Pénzfiók kinyitása a nyugták lezárása után<br><br>(a  billentyűkkel)<br>NEM: Pénzfiók kinyitása fizetés után<br>Alapértelmezett: NEM |
| 5    | Automatikus kijelentkezés   | IGEN, NEM                   | Alapértelmezett: NEM   |
| 6    | Terméktörzs törlés  | IGEN, NEM                   | IGEN: A Zárások menüben a „Termék forgalmi” és „Pénztáros forgalmi” jelentés nem elérhető.<br>NEM: A Zárások menüben a „Termék forgalmi” és „Pénztáros forgalmi” jelentés elérhető.<br>Alapértelmezett: IGEN   |
| 7    | Mérleg vonalkód maszk   | Max. 10 számjegy, vagy üres | Alapértelmezett: üres (nem kezeli a mérlegek által nyomtatott vonalkódokat)  |
| 8    | Ár vonalkód maszk   | Max. 10 számjegy, vagy üres | Alapértelmezett: üres (nem kezeli az ár vonalkódokat)  |
| 9    | Automatikus kikapcsolás (ha saját áramforrásról üzemel a pénztárgép)      | 0+15                        | Alapértelmezett: 10  |
| 10   | Háttérvilágítás kikapcsolása (ha saját áramforrásról üzemel a pénztárgép) | 0+5                         | Alapértelmezett: 1   |

| Mező | Meghatározás        | Érték  | Megjegyzés   |
|------|---------------------|--------|--|
| 11   | Kasszaíóki riasztás | 0 - 99 | Alapértelmezett: 0<br>Csak akkor érvényes az itt megadott kód, ha a 4. paraméter IGEN.<br>Ha az érték 0 akkor a kasszaíóki kinyitásakor nincs figyelmeztető jelzés.<br>Ha a paraméter nagyobb mint 0 akkor a kassza nyitottságának idejét mutatja. Az idő letelte után kb. 2 mp.-es riasztó jelzés hallható. A kasszaíóki zárására a riasztás abbamarad. |

Az adatok megadása után a program rákérdez, hogy a kezelő kívánja-e nyomtatni a beállított paramétereket.

#### 4.2. Nyugta paraméterek

| Mező | Jelentés             | Érték        | Megjegyzés  |
|------|----------------------|--------------|---|
| 1    | Nyomtatás intenzitás | 0+20         | Alapértelmezett: 10   |
| 2    | Nyugta korlát        | 0 - 999999   | Alapértelmezett: 0<br>A nullától eltérő összeg a nyugtán maximum kiadható értéket mutatja.              |
| 3    | Egységár korlát      | 0-999999999  | Alapértelmezett: 0<br>A nullától eltérő összeg egy nyugtán szereplő tétel maximális egységárát mutatja. |
| 4    | Terméksor korlát     | 0-9999999999 | Alapértelmezett: 0<br>A nullától eltérő összeg egy nyugtán szereplő tétel maximális értékét mutatja.    |

Az adatok megadása után a program rákérdez, hogy a kezelő kívánja-e nyomtatni a beállított paramétereket.

#### 4.3. Gyorsbillentyűk paraméterei

A cikkek gyors kijelölését segíti a pénztárgép , ,  és  billentyűje. A 2. mezőben beállítható, hogy egy-egy billentyű lenyomása mely cikk értékesítését jelentse.

| Mező | Jelentés             | Értékkészlet    | Megjegyzés   |
|------|----------------------|-----------------|--|
| 1    | Gyorsbillentyű száma | 1–8             | Az 1–4 billentyűk a <input data-bbox="556 870 589 900" type="text" value="1&lt;sup&gt;5&lt;/sup&gt;"/> , <input data-bbox="600 870 633 900" type="text" value="2&lt;sup&gt;6&lt;/sup&gt;"/> , <input data-bbox="644 870 677 900" type="text" value="3&lt;sup&gt;7&lt;/sup&gt;"/> és <input data-bbox="687 870 720 900" type="text" value="4&lt;sup&gt;8&lt;/sup&gt;"/> billentyű lenyomásának felelnek meg. Az 5–8 billentyűk a <input data-bbox="442 916 475 947" type="text" value="↕"/> <input data-bbox="485 916 518 947" type="text" value="1&lt;sup&gt;5&lt;/sup&gt;"/> , <input data-bbox="529 916 562 947" type="text" value="↕"/> <input data-bbox="573 916 606 947" type="text" value="2&lt;sup&gt;6&lt;/sup&gt;"/> , <input data-bbox="616 916 649 947" type="text" value="↕"/> <input data-bbox="660 916 693 947" type="text" value="3&lt;sup&gt;7&lt;/sup&gt;"/> és <input data-bbox="704 916 737 947" type="text" value="↕"/> <input data-bbox="748 916 780 947" type="text" value="4&lt;sup&gt;8&lt;/sup&gt;"/> billentyűszekvenciáknak felelnek meg. |
| 2    | Cikkszám (Termékkód) | Max. 6 számjegy | Alapértelmezett: az 1–8 termékkód  |

Az adatok megadása után a program rákérdez, hogy a kezelő kívánja-e nyomtatni a beállított paramétereket.

#### 4.4. A <-%> és a <+-%> billentyűk paraméterei

A paraméter kiválasztása után a pénztárgép először a  billentyű paramétereinek módosítását kínálja fel. A  és a  billentyűvel módosíthatók a  billentyű paraméterei. Mindkét billentyűhöz két mező tartozik:

| Mező | Jelentés                          | Érték        | Megjegyzés            |
|------|-----------------------------------|--------------|-----------------------|
| 1    | Százalékos felár/engedmény        | 0.00%–99.99% | Alapértelmezett: 0.00 |
| 2    | Értékkel megadott felár/engedmény | 0+9999999.99 | Alapértelmezett: 0.00 |

Az adatok megadása után a program rákérdez, hogy a kezelő kívánja-e nyomtatni a beállított paramétereket.

## 4.5 Kommunikáció

### 4.5.1. Perifériák

A menüelem kiválasztása után meg kell adnia, hogy a COM1 vagy a COM2 port paramétereit szeretné-e módosítani. A COM-port kiválasztása után az alábbi paraméterek állíthatók be.

| # | Meghatározás                          | Érték  | Alapértelmezett |
|---|---------------------------------------|--|-----------------|
| 1 | A COM-portra csatlakozó eszköz típusa | NEM : nincs csatlakoztatott eszköz<br>Szkenner: Vonalkódolvasó csatlakozik a porthoz<br>Mérleg: Mérleg csatlakozik a porthoz<br>Kijelző: Külső kijelző csatlakozik a porthoz | NEM             |
| 2 | Kommunikációs sebesség                | 1200 bps; 2400 bps; 4800 bps;<br>9600 bps; 14400 bps; 19200 bps;<br>38400 bps; 56000 bps; 57600 bps;<br>115200bps;   | 1200 bps        |

Ha mérleget csatlakoztat a pénztárgéphez, a 2. arra a kommunikációs sebességre kell beállítani, ami a mérlegen van beállítva (erről a mérleg dokumentációjában tájékozódhat; DATECS-mérlegek esetén pedig a 4800 értéket kell beállítani). DATECS szkenner használatakor (annak alapbeállítása mellett) a COM2, 9600 bps értékek megadása javasolt. Az adatok megadása után a program rákérdez, hogy a kezelő kívánja-e nyomtatni a beállított paramétereket.

### 4.5.2. PC kapcsolat

A menüelem kiválasztása után ki kell választania a kommunikációs portot, majd meg kell adni a kapcsolat sebességét.

| # | Meghatározás           | Érték  | Alapértelmezett |
|---|------------------------|--|-----------------|
| 1 | Választható COM portok | COM0, COM1, COM2   | COM1            |
| 2 | Kommunikációs sebesség | 1200 bps; 2400 bps; 4800 bps;<br>9600 bps; 14400 bps; 19200 bps;<br>38400 bps; 56000 bps; 57600 bps;<br>115200bps; | 115200 bps      |

## 5. Valuta

(A programozás üzemmódba a 27.30 kezelő jelszavával vagy szervizkóddal történő belépés esetén érhető el ez a funkció.) Bevihető a valuta (euró) váltási értéke. Megjelenik az árfolyam amit a TOTAL gomb megnyomásával újra meg lehet adni. Az adatok megadása után a program rákérdez, hogy a kezelő kívánja-e nyomtatni a beállított paramétereket. (A felkészülési időszaktól kezdődően a NAV határozza meg az árfolyamot, ezután annak módosítása nem lehetséges.)

## 6. Feloldó kód

(A programozás üzemmódba üzletvezetői jelszóval vagy szervizkóddal történő belépés esetén érhető el ez a funkció.) A bérleti periódus letelte után a pénztárgép üzemi blokkolt állapotba kerül. Az üzletvezetőnek joga van a blokkolt állapotot feloldani. Ehhez a művelethez a szerviztől kérhet feloldó kódot. A kódot a menüpont kiválasztása után kell megadni, majd a TOTAL gomb megnyomása után a pénztárgép ismét használható. A feloldó kód napi érvényességgel, ha nem kerül felhasználásra érvényét veszíti és másnap már újat kell kérni.



## 7. Éves felülvizsgálat

(2. szerviz jelszóval érhető el a funkció.)

A menüpontba történő belépéshez a 2. szerviz jelszó megadása után a Műszerész kódját is szükséges megadni. A funkció végrehajtása során az éves felülvizsgálat határideje egy évvel meghosszabbodik. Amennyiben ez nyitott napnál történik, a pénztárgép kinyomtatja a kijelzőn megjelenő információt.

Az éves felülvizsgálatra a határidő lejárta előtt 1-30 nappal napnyitáskor figyelmeztet a pénztárgép.

*(A funkcióhoz nem lehet hozzáférni jelszó nélküli üzemmódban! – lásd 4.1. Pénztárgép paraméterek)*

|  |
|--|
| 000 Adózó Kft.<br>4444 Szeged Arany János utca 44<br>000 Telephelynév<br>5666 Pécs Wesselényi utca 56<br>4444444-5-13      |
| ----- NEM HIBOGYI BIZONYLAT -----  |
| ÉVES FELÜLVIZSGÁLAT  |
| 2016.09.19<br>A következő kötelező éves felülvizsgálat<br>dátuma a gépnaplóban szereplő<br>felülvizsgálati dátum +365 nap. |
| 2015.09.19. 11:42<br>NRV Ellenőrző kód: 48401<br>----- NEM HIBOGYI BIZONYLAT -----   |



## EURÓ ÜZEMMÓDRA VALÓ ÁTÁLLÁS

A DP-150 MO pénztárgép automatikusan kezeli az Euróra való átállás folyamatát. Az euró átállással kapcsolatos dátumokat (felkészülési időszak kezdete, átállás időpontja, kivezetési időszak vége) a NAV üzenetben közli az AEE-vel. A felkészülési időszak előtt is van lehetőség Euróval fizetni.

### Felkészülési időszak jellemzői

A pénztárgép továbbra is minden értéket, gyűjtőt forintban tart nyilván, de a nyugtákon automatikusan feltüntetésre kerül a beállított Euró árfolyam és azzal átszámolt érték, továbbá nem csak forintban, hanem Euróban történő fizetésre is lehetőség van. Alapértelmezésként forintban történik a fizetés (TOTAL billentyű), de az €/Ft karakterre a fizetés Euró-ban történik. Vegyes visszaadásra (Forint és Euró) nincs lehetőség. A pénztárjelentés és pénztáros jelentések már tartalmazzák az Euróval fizetett értékeket. A napi forgalmi jelentés, és a többi jelentés továbbra is forint alapon kerül kinyomtatásra.

### Euró átállás elvégzése

A napnyitáskor a program ellenőrzi, hogy az Euró váltás dátuma bekövetkezett-e. Ha igen akkor üzenetet küld, amiben rákérdez az Euró átállásra. Ha a kezelő „C” gombot nyomva elveti azt, kikapcsol a pénztárgép. Munkavégzés nem folytatható. Ha a kezelő a „TOTAL” billentyűt nyomja meg akkor kinyomtatásra kerül az Euró mód beállítás bizonylat. Ezután az átállás megtörtént, napnyitás funkcióval folytatható a munkavégzés. Az Euróra történő átállás után minden bevétel Euróban kerül rögzítésre, a forgalmi gyűjtők, napi gyűjtők áfa gyűjtők, termék eladási gyűjtők is mind Euróban kerülnek tárolásra és két tizedesre kerekítve kijelzésre. A korábban beállított Forint kerekítés az Euró üzemmódban az Euró értékekre hatástalan.

### Kivezetési időszak jellemzői

A kivezetési időszak alatt a pénztárgép alapvetően Euró alapon működik. A korábbi valuta váltó gombbal azonban lehet Forinttal fizetni. Visszaadásra viszont Euróban van lehetőség (a forint kivonása a cél, ezért forintban már nem ad vissza a gép). Fontos azonban, hogy az Euró átállás elvégzése után a valuta árfolyamot inverz módon kell beállítani (tehát hány euró tesz ki egy forintot). Hasznos lehet a Shift + €/Ft alkalmazása, ami kijelzi a nyugta összegét forintban.





## TOVÁBBI ÜZEMMÓDOK

## Szerviz üzemmód

A szerviz üzemmód a pénztárgép speciális technikai funkcióinak végrehajtását szolgálja. Alkalmazását a pénztárgéptechnikus végzi. A részletes leírása a DP-150 MO technikai funkcióit ismertető technikai kézikönyvben található.

## TESZTEK

A Teszt üzemmódot a főmenüben lenyomott 8 billentyűvel érheti el. Az üzemmódba a 27..30-as kezelő jelszavával vagy szervizkóddal lehet belépni. Belépést követően a tesztek a hozzájuk rendelt billentyűkkel hajthatók végre:

| Teszt száma | Ismertetés   |
|-------------|--|
| 1           | <p><b>Nyomatóteszt.</b> A pénztárgép nyomtatójának és sorhibájának tesztelésére szolgál.</p> <pre> 5555 Pecs Messelényi utca 55 4444444-4-44 ----- NEM ADÓÉRTÉK BIZONYLAT -----  AA BB CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 01234567890123456789012345678901234567890 FF GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ teszt 1 VEJE  2013.11.29. 16:58 NEM ELLERŐZÖ KÖD: 71016 ----- NEM ADÓÉRTÉK BIZONYLAT ----- </pre> |
| 2           | <p><b>Kijelzőteszt</b><br/>A kijelzők ponthibáinak kiszűrésére minden képpont bekapcsolása megtörténik. A sikeres tesztről nem adóügyi bizonylatot nyomtat a gép.</p> <pre> 000 Rózsák KFT 4444 Szeged Rákos János utca 44 000 Telephelynév 5555 Pecs Messelényi utca 55 4444444-4-44 ----- NEM ADÓÉRTÉK BIZONYLAT ----- Teszt 2 VEJE  2013.11.29. 16:58 NEM ELLERŐZÖ KÖD: E1498 ----- NEM ADÓÉRTÉK BIZONYLAT ----- </pre>   |
| 3           | <p><b>Billentyűzet teszt</b><br/>A billentyűk tesztelése után a működésről a gép nem adóügyi bizonylatot nyomtat.</p> <pre> 000 Rózsák KFT 4444 Szeged Rákos János utca 44 000 Telephelynév 5555 Pecs Messelényi utca 55 4444444-4-44 ----- NEM ADÓÉRTÉK BIZONYLAT ----- Teszt 3 VEJE  2013.11.29. 16:58 NEM ELLERŐZÖ KÖD: F384C ----- NEM ADÓÉRTÉK BIZONYLAT ----- </pre>   |

|   |  |
|---|--|
| 4 | <p><b>RAM memória tesztje</b><br/>A pénztárgép napi RAM tárolójának tesztelése után nem adóügyi bizonylatot nyomtat.</p> <pre> 000 Rózsó KFT 4444 Szeged Arany János utca 44 000 Telephelynév 5555 Pécs Mészelyi utca 55 4444444-4-44  ----- NEM RÖVIDÍTÉL BIZTONSÁGI ----- Teszt: 4                               OK 2013.11.29                               16:58 NEM Ellenőrző kód: 00000 ----- NEM RÖVIDÍTÉL BIZTONSÁGI ----- </pre>  |
| 5 | <p><b>Flash-memória tesztje</b><br/>A pénztárgép nem fejeftő flash memóriájának a tesztje. A program a kijelzőn végigköveti az a memória teszt folyamatát. A teszt végén a sikerességről nem adóügyi bizonylatot nyomtat.</p> <pre> 000 Rózsó KFT 4444 Szeged Arany János utca 44 000 Telephelynév 5555 Pécs Mészelyi utca 55 4444444-4-44  ----- NEM RÖVIDÍTÉL BIZTONSÁGI ----- Teszt: 5                               OK 2013.11.29                               16:59 NEM Ellenőrző kód: 00000 ----- NEM RÖVIDÍTÉL BIZTONSÁGI ----- </pre>   |
| 6 | <p><b>Órateszt</b> – megjelenik, és egy percig – vagy egy billentyű lenyomásáig – látható marad a pontos dátum és idő. A tesztről nem készül nyomtatási kimenet.</p>   |
| 7 | <p><b>Soros port tesztje</b><br/>A soros port tesztjéhez a szerves egy speciális csatlakozót alkalmaz, amin keresztül a gép le tudja ellenőrizni yz adatcsere hibamenetességét.</p> <pre> 000 Rózsó KFT 4444 Szeged Arany János utca 44 000 Telephelynév 5555 Pécs Mészelyi utca 55 4444444-4-44  ----- NEM RÖVIDÍTÉL BIZTONSÁGI ----- Teszt: 7                               Hiba 44 2013.12.02                               13:36 NEM Ellenőrző kód: 42053 ----- NEM RÖVIDÍTÉL BIZTONSÁGI ----- </pre>  |
| 8 | <p><b>GPRS Teszt</b><br/>Az AEE egységben elhelyezett modem és SIM kártya tesztje.<br/>A teszt lapon látható, hogy a SIM kártya PIN kódja megfelelő, valamint mi a kártya IMSI regisztrációs száma. A GSM hálózathoz való kapcsolódást a GSM Regisztráció mutatja (melyik hálózathoz csatlakozik a kártya) és a GSM jel értéke is kijelzésre kerül. A „GPRS/PPP kapcsolat” és a „Kapcsolat” mutatja, hogy a NAV szerverhez történő kapcsolódási beállítások és a NAV VPN-be történő regisztráció sikeres volt-e.</p> <pre> 000 Rózsó KFT 4444 Szeged Arany János utca 44 000 Telephelynév 5555 Pécs Mészelyi utca 55 4444444-4-44  ----- NEM RÖVIDÍTÉL BIZTONSÁGI ----- SIM PIN:                               OK IMEI: 230199040431                       OK GSM Regisztráció: GSM_PSDOMAINS_2 GSM Szolgáltató: 01_05 GPRS/PPP beállítás: OK Kapcsolat: OK  2013.11.28                               17:19 NEM Ellenőrző kód: 00000 ----- NEM RÖVIDÍTÉL BIZTONSÁGI ----- </pre> |



|    |  |
|----|--|
| 9  | <p><b>Akkumulátor teszt</b><br/> A kezelő kijelzőjén megjelenik a fő akkumulátor (ha beépítésre került) és a RAM akkumulátor feszültsége. A tesztről nem készül nyomtatási kimenet.</p>  |
| 10 | <p><b>Teljes teszt</b><br/> Az 1–5, és a 10, 15-ös számú teszt végrehajtása. A 10 és 15 számú teszt a kriptó csip tesztje.<br/> A megjelenő verziószám a kriptó csip verziószáma.<br/> <b>A teszt utolsó sora tartalmazza a pénztárgép program verzióját.</b></p> <pre> 4444 Szeged Arany Árok utca 44 000 Telefonhely 5555 Pécs Mészery utca 55 4444444-5-13  ----- NEM AKKUMULÁTOR BIZTONSÁGI -----  AA BB CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 012345678901234567890123456789012345678901 FF GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK LL MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 0123456789012345678901234567890 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW XX YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ  Teszt 1 VEGE Teszt 2 VEGE Teszt 4 OK Teszt 5 OK Teszt 10 OK Teszt 15 OK Teszt 15 1.02.01 OK Version: DATECS v6.38.40 2015.09.08. 00004  2015.09.19. 14:52 NAV Ellenőrzés kód: 30008 ----- NEM AKKUMULÁTOR BIZTONSÁGI ----- </pre> |
| 11 | <p><b>Ciklikus teszt</b><br/> Az 1–5, és a 10, 15-ös számú teszt végrehajtása. A 10 és 15 számú teszt a kriptó csip tesztje.<br/> A megjelenő verziószám a kriptó csip verziószáma.<br/> A teszt utolsó sora tartalmazza a pénztárgép program verzióját és ellenőrző összegét.</p>   |
| 12 | <p><b>USB Disk</b><br/> Az USB csatlakozóba behelyezett USB Pend Drive-ot ellenőrzi és teszteli.</p>   |

### PÉNZTÁRGÉP ÉS AEE EGYSÉG PROGRAM CSERÉJE

A pénztárgép AEE egységének és a pénztárgép működtető programjának frissítése a NAV szerveréről történik. A NAV által indított parancsra a pénztárgép háttérben letölti az aktuális AEE és/vagy pénztárgép programot. A letöltés közben a gép teljes funkcionalitással működik, használható. A firmware frissítése kezdeményezhető a pénztárgépről is a 7. Szerviz menüpontban a 11. Firmware frissítés almenüjében.

**A programfrissítés csak a napi zárás után történik meg.** A program érvénybe lépéséhez, tehát napi forgalmi jelentést kell nyomtatni (még a régi programmal) és ezután jelenik meg a Firmware frissítés üzenet, amiközben az AEE végrehajtja a programcsereket (a saját és a pénztárgép program esetében is). Eközben a pénztárgép nem használható a folyamat nagyjából 3-5 percig tart. A folyamat teljesen automatikus.

### PC KAPCSOLAT

Zárt adóügyi napnál a PC és pénztárgép között lehetővé teszi a forgalmi adatok kiolvasását és a cikktörzs kezelését. A PC kapcsolattal foglalkozó melléklet letölthető a Datecs.hu weboldaláról. (Termékeink/Terméktámogatás/Letöltések)

**HIBÁK ÉS ELHÁRÍTÁSUK**

| <b>Hiba</b>  | <b>Hiba okok és elhárításuk</b>  |
|--|--|
| Nem végrehajtható                                  | A lenyomott billentyűk nem értelmezhetők parancsként.  |
| Termékkód nem létezik!                             | Érvénytelen cikkszám. Adjon meg egy érvényes cikkszámot.   |
| ÁFA csoport letiltva                               | Kísérlet értékesítésre egy tiltott áfa kóddal.   |
| Hibás paraméter                                    | A bevét paraméter érték nem megfelelő.   |
| Nincs ár   | Adja meg a cikk árát (például egy szabadaras cikk esetén).   |
| Túl magas ár                                       | Adjon meg kisebb árát (például egy 2-es ártípusú cikk esetén)  |
| Mennyiség*Egységár túlsordulás                     | Új mennyiség és/vagy egységár bevitel szükséges.   |
| Termék forgalom gyűjtő túlsordulás                 | Készítsen egy termék forgalmi jelentést nullázással  |
| Termék mennyiség gyűjtő túlsordulás                | Készítsen egy termék forgalmi jelentést nullázással  |
| Pénztárgép gyűjtő túlsordulás                      | Készítsen egy napi jelentést   |
| Nyugta forgalmi gyűjtő túlsordulás                 | Elérte az egy vevői nyugtán rögzíthető tételek maximális számát. Zárja le a nyugtát, és nyisson egy újat.  |
| Nyugta nyitva!                                     | Megpróbált kilépni az értékesítési üzemmódból, miközben nyitva volt egy vevői nyugta.  |
| A nyugta lezárva!                                  | A tranzakció, amit a kezelő végre akart hajtani nem hajtható végre, mert a nyugta már lezárásra került.  |
| Nincs készpénz!                                    | A megadott mennyiség nagyobb a gyűjtőben lévő mennyiségnél (pénzkivét esetén)  |
| Nincs ennyi fizetőeszköz!                          | Kevés a váltópénz a kasszafiókban, a visszaadás nem lehetséges.  |
| Fizetés indítva                                    | Értékesítési kísérlet fizetés közben. Zárja le a nyugtát, és nyisson egy újat, vagy sztorozza a nyugtát, és ismétlje meg az értékesítési tranzakciót.  |
| Nincs eladási tétel                                | A kezelő sztorót indított miközben nincs nyitott nyugta vagy sztorozható tétel.  |
| A nyugtán kezelt tételek száma elérte a maximumot. | További tétel nem adható a nyugtához. Zárja le és kezdjen új nyugtát.  |
| Nincs értékesítési tétel!                          | A sztoró nem hajtható végre, mert nincs rontható tétel.  |
| Nem létező művelet!                                | A bevitt értékesítési vagy sztoró adat nem megfelelő. Helyes adatok kell bevinni.  |
| Adatbázis megtelt!                                 | Újabb termék nem vihető fel az árutörzsbe.   |
| Vonalkód már létezik                               | A bevitt vonalkód már más terméknel használatban van. (termékek programozása)  |
| Vonalkód nem létezik!                              | A bevitt vonalkód nincs tárolva az árutörzsben. (nyugtakiadás)   |
| Nincs törzsadatbázis!                              | A kezelő próbált új raktárkészletet meghatározni, de nincs árutörzs. Vegyen fel termékeket az árutörzsbe!  |
| Terméktörzs adatbázis hiba!                        | A törzsadat szerkezete sérült. Megsérült az adatbázis szerkezete. Pénztárgépszervizt kell hívni.   |
| Termékkód nem található!                           | A bevitt termékkód nem létezik a termék adatbázisban.  |
| Nincs papír!                                       | Cseréljen pénztárgép szalagot  |
| Papírvég következik                                | Cseréljen pénztárgép szalagot  |
| Bizonylat megszakítva                              | Ismétlje meg a műveletet.  |
| 24 órát meghaladó adóügyi nap!                     | Végezzen napzárást.  |
| Napnyitás szükséges                                | Nyisson adóügyi napot.   |
| Az eszköz nincs regisztrálva                       | Az AEE nem került még élesítésre.<br>Pénztárgépszervizt kell hívni   |
| Nincs AEE kapcsolat                                | Pénztárgépszervizt kell hívni  |
| AEE kommunikációs hiba                             | Pénztárgépszervizt kell hívni  |
| AEE kommunikáció időtűlépés                        | Pénztárgépszervizt kell hívni  |
| AEE nem fogadókéző                                 | Az AEE a pénztárgép alkalmazástól nem fogad parancsokat. Ez rövid ideig üzemszerűen fennállhat, ha például gép újraindulás, akkumulátor csere történt. Ilyenkor a gép kikapcsol a „C” billentyű megnyomására (amivel a hibaüzeneteket törölni lehet). Ha 5 percen túl is fennáll az üzenet, a pénztárgépszervizt kell hívni. |



|  |  |  |
|--|--|--|
|  | NAV - Pénztárgép blokkolás.  | Pénztárgépszervizt kell hívni.   |
|  | Kötelező éves felülvizsgálat határideje x napja lejárt, hívjon szervizt! | Éves felülvizsgálat határideje lejárt. Napnyitáshoz nyomja meg a Total billentyűt! |
|  | Pénztárgép blokkolás. Hívja a szervizt!                                  | Pénztárgépszervizt kell hívni.   |



P F K

BIZONYLAT MINTÁK

A forint-euró üzemmódtól független a regisztrációval és teszteléssel összefüggő bizonylatok kinézete.

Szilva Bt.  
2721 Pilis Csaba utca a  
Szilva Bt. Telephely  
2200 Monor Martirok utca null  
20000002-2-22

----- NEM HÁZIGYI BIZONYLAT -----

```

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
BBB88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
FFFFFFFFFFTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
HHHHUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
BBBBBBB88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UU2345678901123456789012345678901
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
teszt 1
```

2016.11.23. 9:25  
 --- NEM HÁZIGYI BIZONYLAT ---  
 --- NEM HÁZIGYI BIZONYLAT ---  
 Nyomaték teszt

Szilva Bt.  
2721 Pilis Csaba utca a  
Szilva Bt. Telephely  
2200 Monor Martirok utca null  
20000002-2-22

----- NEM HÁZIGYI BIZONYLAT -----

Teszt 2 VEJE

2016.11.23. 9:25  
 --- NEM HÁZIGYI BIZONYLAT ---  
 --- NEM HÁZIGYI BIZONYLAT ---

Kijelző teszt

Szilva Bt.  
2721 Pilis Csaba utca a  
Szilva Bt. Telephely  
2200 Monor Martirok utca null  
20000002-2-22

----- NEM HÁZIGYI BIZONYLAT -----

Teszt 3 VEJE

2016.11.23. 9:25  
 --- NEM HÁZIGYI BIZONYLAT ---  
 --- NEM HÁZIGYI BIZONYLAT ---

Billentőzet teszt

Szilva Bt.  
2721 Pilis Csaba utca a  
Szilva Bt. Telephely  
2200 Monor Martirok utca null  
20000002-2-22

----- NEM HÁZIGYI BIZONYLAT -----

Teszt 4 OK

2016.11.23. 9:25  
 --- NEM HÁZIGYI BIZONYLAT ---  
 --- NEM HÁZIGYI BIZONYLAT ---

RAM teszt

Szilva Bt.  
2721 Pilis Csaba utca a  
Szilva Bt. Telephely  
2200 Monor Martirok utca null  
20000002-2-22

----- NEM HÁZIGYI BIZONYLAT -----

Teszt 5 OK

2016.11.23. 9:27  
 --- NEM HÁZIGYI BIZONYLAT ---  
 --- NEM HÁZIGYI BIZONYLAT ---

FLASH teszt

Szilva Bt.  
2721 Pilis Csaba utca a  
Szilva Bt. Telephely  
2200 Monor Martirok utca null  
20000002-2-22

----- NEM HÁZIGYI BIZONYLAT -----

SIM PIN: OK  
 IMSI: 23201900112718  
 IMEI: 86107502063182  
 ICCID: 89430019013006258E  
 GSM Regisztráció: T-Mobile HUN  
 GSM Szignál: 2,95  
 GPRS/PPP beállítás: OK  
 Kapcsolat: OK

2016.11.23. 9:33  
 --- NEM HÁZIGYI BIZONYLAT ---  
 --- NEM HÁZIGYI BIZONYLAT ---

GPRS teszt

Szilva Bt.  
2721 Pilis Csaba utca a  
Szilva Bt. Telephely  
2200 Monor Martirok utca null  
20000002-2-22

----- NEM HÁZIGYI BIZONYLAT -----

```

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
CCUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
FFFFFFTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UU234567890123456789012345678901
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
teszt 1 VEJE  

teszt 2 VEJE  

teszt 4 OK  

teszt 5 875400 OK  

teszt 10 0062749 OK  

teszt 15 1.02 01 OK  

Version: DATECS 26.27.09.2016.11.17. 90006
```

2016.11.23. 9:42  
 --- NEM HÁZIGYI BIZONYLAT ---  
 --- NEM HÁZIGYI BIZONYLAT ---



**FORINT ÜZEMMÓD**  
**Napnyitás, értékesítés és napzárás bizonylati**

Alina Bt.  
 1022 Budapest Bimbó út 3/11  
 Alina Bt. telephely  
 1025 Budapest Szépvölgyi út 1/1  
 1000001-1-11

--- NAPNYITÁS ---

NYITOTT NAP SZÁMSZÁMA: 0001  
 LONGY FÖRGALEM (GT) (FE): 0  
 HRSZÁH ÖSSZESEN (HUF): 0

2016.12.10. 11:50  
 NAV Ellenőrző kód: 8894F  
 AP 105300001

Alina Bt.  
 1022 Budapest Bimbó út 3/11  
 Alina Bt. telephely  
 1025 Budapest Szépvölgyi út 1/1  
 1000001-1-11

--- NEM ÁRULÓGYI BIZONYLAT ---

ÁFA ADÓCSK: 2016.12.10.  
 H - 05,00€  
 B - 18,00€  
 C - 27,00€  
 D - 00,00€  
 E - 00,00€

2016.12.10. 11:50  
 NAV Ellenőrző kód: E1296  
 --- NEM ÁRULÓGYI BIZONYLAT ---

**Napnyitás ÁFA táblával**

Alina Bt.  
 1022 Budapest Bimbó út 3/11  
 Alina Bt. telephely  
 1025 Budapest Szépvölgyi út 1/1  
 1000001-1-11

--- NAPNYITÁS ---

NYITOTT NAP SZÁMSZÁMA: 0002  
 LONGY FÖRGALEM (GT) (FE): 5 970  
 HRSZÁH ÖSSZESEN (HUF): 20 000  
 HRSZÁH ÖSSZESEN (EUR): 50,00  
 HRSZÁH ÖSSZESEN (ERZSU): 1 500  
 HRSZÁH ÖSSZESEN (SZECHKO): 3 000

2016.12.10. 11:57  
 NAV Ellenőrző kód: 58F46  
 AP 105300001

**Napnyitás**

Alina Bt.  
 1022 Budapest Bimbó út 3/11  
 Alina Bt. telephely  
 1025 Budapest Szépvölgyi út 1/1  
 1000001-1-11

--- NYUGTA ---

ELŐS TERMEK: 990  
 HUF  
 FÉLRAJTIK TERMEK: 1 990  
 HUF  
 FÁRVAJTIK TERMEK: 2 990  
 CAD

ÖSSZESEN: 5 970 Ft

HRSZÁM: 5 970 Ft

NYUGTASZÁM: 0001/00001  
 2016.12.10. 11:55  
 NAV Ellenőrző kód: 0F40A  
 AP 105300001

**Több tételes nyugta  
 készpénzfizetéssel és  
 kerekítéssel**

NAV ÁRULÓ KÉP  
 9999 H = 8427011 ÁRULÓKÖZÖSSÉGI TEL 09  
 1010 H, 20, 0311 - 20 000 1000000000 utca  
 10/A  
 20000002-2-22

--- NEM ÁRULÓGYI BIZONYLAT ---

PENZTÁRJELENTÉS

NYITÓ ÉS ZÁRÓ NAP SZÁMAI  
 KÉSZPÉNZ: 0 Ft  
 NAPJ FÖRGALEM  
 KÉSZPÉNZ: 34 210 Ft  
 EURÓ: 101,21 €  
 BANKÁRÁNY: 23 803 Ft  
 ERZSU: 3 500 Ft  
 SPART: 15 000 Ft  
 KÖPEN: 3 000 Ft  
 EGYES BEVÉTELEK  
 KÉSZPÉNZ: 0 Ft  
 KIÁRÁSBÓK  
 SZÁRNO: 0 Ft  
 VISSZARU: 0 Ft  
 GONDVÉTELIGY: 0 Ft  
 EGYES KIÁRÁSBÓK  
 KÉSZPÉNZ: 0 Ft  
 HRSZÁMOK HATÁROZATI  
 KÉREKLETÉS NEMZETI HRSZÁM: 34 213 Ft  
 KÉREKLETÉS ÖSSZESEN: 3 Ft  
 KÉREKLETÉSI HRSZÁM: 34 210 Ft  
 KÉREKLETÉSI HRSZÁM: 101,21 €  
 BANKÁRÁNY: 23 803 Ft  
 ERZSU: 3 500 Ft  
 SPART: 15 000 Ft  
 KÖPEN: 3 000 Ft

TEHEL SZÁRNO: 0 Ft  
 TEHEL SZÁRNOK SZÁMI: 0  
 2016.11.23. 13:31  
 NAV Ellenőrző kód: 0B3D  
 NEM ÁRULÓGYI BIZONYLAT

**Napi forgalmi jelentés  
 (pénztárjelentés)**

Alina Bt.  
 1022 Budapest Bimbó út 3/11  
 Alina Bt. telephely  
 1025 Budapest Szépvölgyi út 1/1  
 1000001-1-11

--- NAPJ FÖRGALEM JELENTÉS ---

HRSZÁM SZÁMSZÁMA: 0001  
 H - 05,00€ 990  
 B - 18,00€ 1 990  
 C - 27,00€ 2 990  
 D - 00,00€ 0  
 E - 00,00€ 0

NAPJ FÖRGALEM (FE): 5 970

telar összesen: 0  
 Szturno összesen: 0  
 Irószámla összesen: 0  
 Visszárú összesen: 0

Nyugtak száma: 1  
 Egyszerűsített számlák száma: 0  
 Nyugtak, e számlák száma: 1  
 Hrszámítások száma: 0  
 Szturnó bizonylatok száma: 0  
 Szturnó bizonylatok összesen: 0  
 Visszárú bizonylatok száma: 0  
 Visszárú bizonylatok összesen: 0

LONGYLETTELT FÖRGALEM (GT) (FE): 5 970

HUF tartások száma: 0

2016.12.10. 11:56  
 NAV Ellenőrző kód: 91712  
 AP 105300001

**Napi forgalmi jelentés (zárás)**



|   |                     |
|---|---------------------|
| Alma Bt.<br>1022 Budapest Bimbó út/ 3/11<br>Alma Bt. telephely<br>1025 Budapest Szépvölgyi út/ 1/1<br>10000001-1-11 |                     |
| ----- NYUGTA -----  |                     |
| ELSO TERMEK<br>600  | 990                 |
| *** RONTRA ***  |                     |
| ELSO TERMEK<br>600  | -990                |
| -----   |                     |
| ÖSSZESEN  | 0 Ft                |
| KESZPENZ  | 0 Ft                |
| NYUGTASZÁM:<br>2016.12.10.  | 0002/00001<br>12:04 |
| NAV E1 leendő kód: 17918<br>P YES300001   |                     |

**Egy tételes nyugta rontással**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Alma Bt.<br>1022 Budapest Bimbó út/ 3/11<br>Alma Bt. telephely<br>1025 Budapest Szépvölgyi út/ 1/1<br>10000001-1-11 |                   |
| ----- NYUGTA -----  |                   |
| ELSO TERMEK<br>600  | 990               |
| MÁSODIK TERMEK<br>600   | 1 990             |
| HÁRMADIK TERMEK<br>600  | 2 990             |
| *** RONTRA ***  |                   |
| MÁSODIK TERMEK<br>600   | -1 990            |
| -----   |                   |
| ÖSSZESEN  | 3 980 Ft          |
| KESZPENZ  | 3 980 Ft          |
| NYUGTASZÁM:<br>2016.12.10.  | 0002/0000<br>12:0 |
| NAV E1 leendő kód: 20065<br>P YES300001   |                   |

**Több tételes nyugta rontással**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Alma Bt.<br>1022 Budapest Bimbó út/ 3/11<br>Alma Bt. telephely<br>1025 Budapest Szépvölgyi út/ 1/1<br>10000001-1-11 |                     |
| ----- NYUGTA -----  |                     |
| HÁRMADIK TERMEK<br>600  | 2 990               |
| NYUGTA MESSZARKÍTÁS   |                     |
| -----   |                     |
| ÖSSZESEN  | 0                   |
| NYUGTASZÁM:<br>2016.12.10.  | 0002/00003<br>12:05 |
| NAV E1 leendő kód: 27418<br>P YES300001   |                     |

**Teljes nyugta rontás**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Alma Bt.<br>1022 Budapest Bimbó út/ 3/11<br>Alma Bt. telephely<br>1025 Budapest Szépvölgyi út/ 1/1<br>10000001-1-11 |                     |
| ----- NYUGTA -----  |                     |
| ELSO TERMEK<br>600  | 990                 |
| MÁSODIK TERMEK<br>600   | 1 990               |
| KESZPÉNZ  | 2 990               |
| VELOSZÉZ BRUTTO   | -298                |
| KESZ ENGEDMÉNY TOR  |                     |
| -----   |                     |
| ÖSSZESEN  | 2 682 Ft            |
| KESZPENZ<br>KEREKÍTÉS   | 2 680 Ft<br>-2 Ft   |
| NYUGTASZÁM:<br>2016.12.10.  | 0002/00007<br>12:11 |
| NAV E1 leendő kód: 18418<br>P YES300001   |                     |

**Nyugta részösszesen engedménnyel**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Alma Bt.<br>1022 Budapest Bimbó út/ 3/11<br>Alma Bt. telephely<br>1025 Budapest Szépvölgyi út/ 1/1<br>10000001-1-11 |                     |
| ----- NYUGTA -----  |                     |
| HÁRMADIK TERMEK<br>600  | 2 990               |
| VELER TOR   | 299                 |
| -----   |                     |
| ÖSSZESEN  | 3 289 Ft            |
| KESZPENZ<br>KEREKÍTÉS   | 3 290 Ft<br>1 Ft    |
| NYUGTASZÁM:<br>2016.12.10.  | 0002/00004<br>12:06 |
| NAV E1 leendő kód: 40632<br>P YES300001   |                     |

**Nyugta felárral**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Alma Bt.<br>1022 Budapest Bimbó út/ 3/11<br>Alma Bt. telephely<br>1025 Budapest Szépvölgyi út/ 1/1<br>10000001-1-11 |                     |
| ----- NYUGTA -----  |                     |
| HÁRMADIK TERMEK<br>600  | 2 990               |
| -----   |                     |
| ÖSSZESEN  | 2 990 Ft            |
| HANGKARTYA  | 2 990 Ft            |
| NYUGTASZÁM:<br>2016.12.10.  | 0002/00008<br>12:12 |
| NAV E1 leendő kód: 48065<br>P YES300001   |                     |

**Nyugta bankkártyás fizetéssel**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Alma Bt.<br>1022 Budapest Bimbó út/ 3/11<br>Alma Bt. telephely<br>1025 Budapest Szépvölgyi út/ 1/1<br>10000001-1-11 |                      |
| ----- NYUGTA -----  |                      |
| HÁRMADIK TERMEK<br>600  | 2 990                |
| -----   |                      |
| ÖSSZESEN  | 2 990 Ft             |
| ÉRZSI<br>HANGKARTYA   | 1 000 Ft<br>1 990 Ft |
| NYUGTASZÁM:<br>2016.12.10.  | 0002/00010<br>12:13  |
| NAV E1 leendő kód: 37116<br>P YES300001   |                      |

**Nyugta utalvány + bankkártya fizetéssel**

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Alma Bt.<br>1022 Budapest Bimbó út/ 3/11<br>Alma Bt. telephely<br>1025 Budapest Szépvölgyi út/ 1/1<br>10000001-1-11 |                                  |
| ----- NYUGTA -----  |                                  |
| HÁRMADIK TERMEK<br>600  | 2 990                            |
| -----   |                                  |
| ÖSSZESEN  | 2 990 Ft                         |
| KESZPENZ<br>Artyúr utalvány<br>KEREKÍTÉS  | 10,91 €<br>273,888 Ft/€<br>-2 Ft |
| NYUGTASZÁM:<br>2016.12.10.  | 0002/00012<br>12:17              |
| NAV E1 leendő kód: 40633<br>P YES300001   |                                  |

**Nyugta Eurós fizetéssel**

Alma Bt.  
1022 Budapest Bimbó út 3/11  
Alma Bt. telephely  
1025 Budapest Szépvölgyi út 1/1  
1000001-1-11

NYUGTA

|  |                     |
|--|---------------------|
| HAFIADÉK TERMEK<br>CÉL                   | 2 990               |
| <b>ÖSSZESEN</b>                          | <b>2 990 Ft</b>     |
| KÉSZPÉNZ<br>12.00 €                      | 3 287 Ft            |
| Értelmezés<br>273,888 Ft/€               |                     |
| VISSZARÚD                                | 295 Ft              |
| KÉRFEKTES                                | 2 Ft                |
| NYUGTASZÁM:<br>2016.12.10.               | 0002/00013<br>12:17 |
| NRA Ellenőrző kód: 18084<br>AP 105300001 |                     |

**Nyugta Eurós tüfzetéssel**

Alma Bt.  
1022 Budapest Bimbó út 3/11  
Alma Bt. telephely  
1025 Budapest Szépvölgyi út 1/1  
1000001-1-11

NYUGTA

|  |                     |
|--|---------------------|
| HAFIADÉK TERMEK<br>CÉL                   | 2 990               |
| <b>ÖSSZESEN</b>                          | <b>2 990 Ft</b>     |
| ÉRTÉK (CESEK)                            | 2 990 Ft            |
| NYUGTASZÁM:<br>2016.12.10.               | 0002/00014<br>12:18 |
| NRA Ellenőrző kód: 18091<br>AP 105300001 |                     |

**Nyugta csekk fizetéssel**

Alma Bt.  
1022 Budapest Bimbó út 3/11  
Alma Bt. telephely  
1025 Budapest Szépvölgyi út 1/1  
1000001-1-11

NYUGTA

|  |                     |
|--|---------------------|
| HAFIADÉK TERMEK<br>CÉL                   | 2 990               |
| GÖNGYÖLEG                                | -75                 |
| <b>ÖSSZESEN</b>                          | <b>2 915 Ft</b>     |
| KÉSZPÉNZ                                 | 2 915 Ft            |
| NYUGTASZÁM:<br>2016.12.10.               | 0002/00015<br>12:23 |
| NRA Ellenőrző kód: 18102<br>AP 105300001 |                     |

**Nyugta göngyöleggel**

Alma Bt.  
1022 Budapest Bimbó út 3/11  
Alma Bt. telephely  
1025 Budapest Szépvölgyi út 1/1  
1000001-1-11

VISSZARÚ BIZONYLAT

GÖNGYÖLEGJEGY

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| MELTÉRVEZÉS/ÁFA               | ÖSSZESEN:             |
| GÖNGYÖLEG<br>CÉL              | -150                  |
| -2 x 75                       |                       |
| <b>ÖSSZESEN</b>               | <b>-150 Ft</b>        |
| KÉSZPÉNZ<br>KÉRFEKTES         | 150<br>0 Ft           |
| BIZONYLATSZÁM:<br>2016.12.10. | 0/0002/00001<br>12:25 |
| NRA Ellenőrző kód: 48C11      |                       |

**Göngyölegjegy**

Alma Bt.  
1022 Budapest Bimbó út 3/11  
Alma Bt. telephely  
1025 Budapest Szépvölgyi út 1/1  
1000001-1-11

SZTORNO BIZONYLAT

FELJELT BIZONYLAT KÉLTÉ, TÍPLASH, SZÁM:  
2016.12.10. 12:16, NYUGTA, 0002/00011

Vevő:  
KURACSI ISTVÁN  
1234 BP ALMA U. 12.

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| HAFIADÉK TERMEK<br>CÉL              | -2 990                |
| <b>ÖSSZESEN</b>                     | <b>-2 990 Ft</b>      |
| VÉLŐ BESZÉRE KIFIZETVE:<br>KÉSZPÉNZ | 2 990                 |
| SZTORNO ÖRÁ:<br>Próbavásárlás       |                       |
| BIZONYLATSZÁM:<br>2016.12.10.       | S/0002/00001<br>12:30 |
| NRA Ellenőrző kód: C12FA            |                       |

**Sztorno bizonylat**

Alma Bt.  
1022 Budapest Bimbó út 3/11  
Alma Bt. telephely  
1025 Budapest Szépvölgyi út 1/1  
1000001-1-11

VISSZARÚ BIZONYLAT

FELJELT BIZONYLAT KÉLTÉ, TÍPLASH, SZÁM:  
2016.12.10. 12:38, NYUGTA, 0002/00017

Vevő:  
NÁLY JÁNOS  
1234 BP SZILVÁ U. 12.

|  |                       |
|--|-----------------------|
| HAFIADÉK TERMEK<br>CÉL                           | -2 990                |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                  | <b>-2 990 Ft</b>      |
| VÉLŐ BESZÉRE KIFIZETVE:<br>KÉSZPÉNZ<br>KÉRFEKTES | 2990<br>0 Ft          |
| BIZONYLATSZÁM:<br>2016.12.10.                    | V/0002/00003<br>12:40 |
| NRA Ellenőrző kód: F1674                         |                       |

**Visszárú bizonylat**

Alma Bt.  
1022 Budapest Bimbó út 3/11  
Alma Bt. telephely  
1025 Budapest Szépvölgyi út 1/1  
1000001-1-11

VISSZARÚ BIZONYLAT

FELJELT BIZONYLAT KÉLTÉ, TÍPLASH, SZÁM:  
2016.12.10. 12:33, NYUGTA, 0002/00016

Vevő:  
KISS JÓZSEF  
1234 BP KÖRTE U. 12.

|  |                       |
|--|-----------------------|
| HAFIADÉK TERMEK<br>CÉL                           | -3 990                |
| ÉRTÉK<br>2 x 1 990                               |                       |
| HAFIADÉK TERMEK<br>CÉL                           | -2 990                |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                  | <b>-6 970 Ft</b>      |
| VÉLŐ BESZÉRE KIFIZETVE:<br>KÉSZPÉNZ<br>KÉRFEKTES | 6970<br>0 Ft          |
| BIZONYLATSZÁM:<br>2016.12.10.                    | V/0002/00002<br>12:37 |
| NRA Ellenőrző kód: 0C7EB                         |                       |

**Visszárú bizonylat több darabos tétellel**

Alma Bt.  
1022 Budapest Bimbo út 3/11  
Alma Bt. telephely  
1025 Budapest Szépvölgyi út 1/1  
10000001-1-11

--- PÉNZMŰZGÁS BIZONYLAT ---

FIZETŐESZKÖZ BETÉT

| JÖCCIM                   | Ft           |
|--------------------------|--------------|
| Váltópénz bevétel        | 10 000       |
| BIZONYLATSZÁM:           | M/0002/00007 |
| 2016. 12. 10.            | 12:56        |
| NAV Ellenőrző kód: FFF0F |              |
|                          | AP Y05300001 |

Fizetőeszköz betét  
(jogcím: váltópénz bevétel –  
Forint)

Alma Bt.  
1022 Budapest Bimbo út 3/11  
Alma Bt. telephely  
1025 Budapest Szépvölgyi út 1/1  
10000001-1-11

--- PÉNZMŰZGÁS BIZONYLAT ---

FIZETŐESZKÖZ BETÉT

| JÖCCIM                   | Ft           |
|--------------------------|--------------|
| Váltópénz bevétel (EUR)  | 50,00        |
| BIZONYLATSZÁM:           | M/0002/00002 |
| 2016. 12. 10.            | 12:58        |
| NAV Ellenőrző kód: B7542 |              |
|                          | AP Y05300001 |

Fizetőeszköz betét  
(jogcím: váltópénz bevétel – Euró)

Alma Bt.  
1022 Budapest Bimbo út 3/11  
Alma Bt. telephely  
1025 Budapest Szépvölgyi út 1/1  
10000001-1-11

--- PÉNZMŰZGÁS BIZONYLAT ---

FIZETŐESZKÖZ BETÉT

| JÖCCIM                    | Ft           |
|---------------------------|--------------|
| Váltópénz bevétel (ERZSD) | 1 500        |
| BIZONYLATSZÁM:            | M/0002/00003 |
| 2016. 12. 10.             | 12:59        |
| NAV Ellenőrző kód: 02E5H  |              |
|                           | AP Y05300001 |

Fizetőeszköz betét  
(jogcím: váltópénz bevétel –  
utalvány)

Alma Bt.  
1022 Budapest Bimbo út 3/11  
Alma Bt. telephely  
1025 Budapest Szépvölgyi út 1/1  
10000001-1-11

--- PÉNZMŰZGÁS BIZONYLAT ---

FIZETŐESZKÖZ KIVÉT

| JÖCCIM                   | Ft           |
|--------------------------|--------------|
| Fölözés                  | -5 000       |
| BIZONYLATSZÁM:           | M/0002/00000 |
| 2016. 12. 10.            | 13:00        |
| NAV Ellenőrző kód: FFD04 |              |
|                          | AP Y05300001 |

Fizetőeszköz kivét  
(jogcím: fölözés – Forint)

Alma Bt.  
1022 Budapest Bimbo út 3/11  
Alma Bt. telephely  
1025 Budapest Szépvölgyi út 1/1  
10000001-1-11

--- PÉNZMŰZGÁS BIZONYLAT ---

FIZETŐESZKÖZ KIVÉT

| JÖCCIM                   | Ft           |
|--------------------------|--------------|
| Munkabér előleg          | -3 000       |
| BIZONYLATSZÁM:           | M/0002/00009 |
| 2016. 12. 10.            | 13:02        |
| NAV Ellenőrző kód: B8F53 |              |
|                          | AP Y05300001 |

Fizetőeszköz kivét  
(jogcím: munkabér előleg –  
Forint)

Alma Bt.  
1022 Budapest Bimbo út 3/11  
Alma Bt. telephely  
1025 Budapest Szépvölgyi út 1/1  
10000001-1-11

--- PÉNZMŰZGÁS BIZONYLAT ---

FIZETŐESZKÖZ KIVÉT

| JÖCCIM                   | Ft           |
|--------------------------|--------------|
| Fölözés (EUR)            | -50,00       |
| BIZONYLATSZÁM:           | M/0002/00006 |
| 2016. 12. 10.            | 13:00        |
| NAV Ellenőrző kód: 30CHE |              |
|                          | AP Y05300001 |

Fizetőeszköz kivét  
(jogcím: fölözés – Euró)

Alma Bt.  
1022 Budapest Bimbo út 3/11  
Alma Bt. telephely  
1025 Budapest Szépvölgyi út 1/1  
10000001-1-11

--- PÉNZMŰZGÁS BIZONYLAT ---

FIZETŐESZKÖZ KIVÉT

| JÖCCIM                   | Ft           |
|--------------------------|--------------|
| Utalvány kivét (ERZSD)   | -1 500       |
| BIZONYLATSZÁM:           | M/0002/00008 |
| 2016. 12. 10.            | 13:01        |
| NAV Ellenőrző kód: E9857 |              |
|                          | AP Y05300001 |

Fizetőeszköz kivét  
(jogcím: utalvány kivét)



**P F K**



Lekérdezések, jelentések

HAH Adózo Kft.  
 9999 Adózó 24 2-CH Jelenlétben Ter 09  
 HAH Telephelynev  
 1010 Al. /8A. (3-5) -> 7H HAH E110000000 utca  
 10/A  
 2000002-2-22

NEW PRODUGYI BIZONYLAT

PENZ/IRJELNTES

|  |            |
|--|------------|
| NYITÓ ÉVI/IRJESZKÖZ/ KÉSZLET KÉSZPENZ/ | 0 Ft       |
| NYITÓ FÜZÖKÖZÖM                        | 107 236 Ft |
| KÉSZPENZ                               | 34 210 Ft  |
| EURÓ                                   | 101,21 €   |
| BANKKARTVA                             | 23 803 Ft  |
| ÉRZSÓ                                  | 3 500 Ft   |
| SMART                                  | 15 000 Ft  |
| KUPON                                  | 3 000 Ft   |
| EGYEB BEJELTEK KÉSZPENZ                | 0 Ft       |
| KIÁRÁSOK SZÁMLA                        | 0 Ft       |
| VISSZARÓ                               | 0 Ft       |
| GÖNGYÖLEG                              | 0 Ft       |
| EGYEB KIÁRÁSOK KÉSZPENZ                | 0 Ft       |
| ÖSSZESEN                               | 34 210 Ft  |
| KÉREKTEK NÉLKÜL KÉSZPENZ               | -3 Ft      |
| KÉREKTELT KÉSZPENZ                     | 34 210 Ft  |
| EURÓ                                   | 101,21 €   |
| BANKKARTVA                             | 23 803 Ft  |
| ÉRZSÓ                                  | 3 500 Ft   |
| SMART                                  | 15 000 Ft  |
| KUPON                                  | 3 000 Ft   |
| TÉTEL SZÁMLA                           | 0 Ft       |
| TÉTEL SZÁMLA SZÁMA                     | 0          |

2018.11.23. 13:31  
 NEW E11endzo kód: 90464  
 NEW PRODUGYI BIZONYLAT

Pénztár forgalmi jelentés / Pénztárjelentés

HAH Adózo Kft.  
 9999 Adózó 24 2-CH Jelenlétben Ter 09  
 HAH Telephelynev  
 1010 Al. /8A. (3-5) -> 7H HAH E110000000 utca  
 10/A  
 2000002-2-22

NEW PRODUGYI BIZONYLAT

X-JELNTES PENZ/IRJESZKÖZ/ JELNTES Tot 1 -> Ig 30

Pénztáros #30

|                           |                |  |
|---------------------------|----------------|--|
| Pénztáros neve            | MARTIN PECH UN |  |
| Monatik száma             | 0              |  |
| Beszérelés                | 107 236        |  |
| SZÁMLA                    | 0              |  |
| VISSZARÓ                  | 0              |  |
| GÖNGYÖLEG                 | 0              |  |
| Felár száma               | 0              |  |
| Felár összeg              | 0              |  |
| Engedmény száma           | 0              |  |
| Engedmény összeg          | 0              |  |
| teljel számla száma       | 0              |  |
| teljel számla összeg      | 0              |  |
| Megszakítások száma       | 0              |  |
| Megszakítások összeg      | 0              |  |
| Kérektes nélküli fraktart | 107 236        |  |
| KÉREKTEK ÖSSZESEN         | -3             |  |
| KÉREKTELT FÜZÖKÖZÖM       | 107 233        |  |
| KÉSZPENZ                  | 34 210         |  |
| BANKKARTVA                | 23 803         |  |
| EURÓ                      | 101,21 €       |  |
| ÉRZSÓ                     | 3 500          |  |
| SMART                     | 15 000         |  |
| KUPON                     | 3 000          |  |
| FÜZÖKÖZÖM ÖSSZ            | 107 233        |  |
| Készpénz a kasszában      | 34 210         |  |
| Váltópénz beletl száma    | 0              |  |
| Váltópénz beletl összeg   | 0              |  |
| Fótozes száma             | 0              |  |
| Fótozes összeg            | 0              |  |
| KASSZA ÖSSZ               | 34 210         |  |

2018.11.23. 13:31  
 NEW E11endzo kód: 90464  
 NEW PRODUGYI BIZONYLAT

Pénztáros forgalmi jelentés

Alma Bt.  
 1022 Budapest Bimbó út 3/11  
 Alma Bt. telephely  
 1025 Budapest Szépvilágyi ut 1/7  
 1000001-1-11

NEW PRODUGYI BIZONYLAT

X-JELENTES TERMEK ELADÁS JELENTES Tot 1 -> Ig 100000

|                        |                  |  |
|------------------------|------------------|--|
| 000001 ELSŐ TERMEK     | A                |  |
| Hemny: 4               | Dsszesen: 3 960  |  |
| 000002 MÁSODIK TERMEK  | B                |  |
| Hemny: 4               | Dsszesen: 7 960  |  |
| 000003 HARMADIK TERMEK | C                |  |
| Hemny: 14              | Dsszesen: 41 860 |  |
| 000005 GÖNGYÖLEG       | C                |  |
| Hemny: -3              | Dsszesen: 75     |  |
| Összesen               | 53 855           |  |

2018.12.11. 10:01  
 NEW E11endzo kód: 90464  
 NEW PRODUGYI BIZONYLAT

Termék forgalmi jelentés / Termék eladás jelentés

Alma Bt.  
 1022 Budapest Bimbó út 3/11  
 Alma Bt. telephely  
 1025 Budapest Szépvilágyi ut 1/7  
 1000001-1-11

NEW PRODUGYI BIZONYLAT

RAKTAR JELENTES Tot 1 -> Ig 100000

|                        |        |  |
|------------------------|--------|--|
| TERMEK                 | Raktár |  |
| 000001 ELSŐ TERMEK     | -5     |  |
| 000002 MÁSODIK TERMEK  | -5     |  |
| 000003 HARMADIK TERMEK | -15    |  |
| 000005 GÖNGYÖLEG       | -3     |  |

2018.12.11. 10:02  
 NEW E11endzo kód: 13641  
 NEW PRODUGYI BIZONYLAT

Raktár jelentés

Alma Bt.  
1022 Budapest Bimbo ut/ 3/11  
Alma Bt. telephely  
1025 Budapest Szépvölgyi ut/ 1/1  
1000001-1-11

--- NEM ADÓGYÍTI BIZONYLAT ---  
**RAKTÁR JELENTÉS**  
Tol 1 -> Ig 100000

| TERMEK                 | Raktár |
|------------------------|--------|
| 000001 ELSŐ TERMEK     | -5     |
| 000002 MÁSODIK TERMEK  | -5     |
| 000003 HARMADIK TERMEK | -15    |
| 000005 GÖNGYÖLÉK       | -3     |

2016. 12. 11. 10:02  
NAV Ellenőrző kód: 1364H  
--- NEM ADÓGYÍTI BIZONYLAT ---

**Raktár jelentés**

Alma Bt.  
1022 Budapest Bimbo ut/ 3/11  
Alma Bt. telephely  
1025 Budapest Szépvölgyi ut/ 1/1  
1000001-1-11

--- NEM ADÓGYÍTI BIZONYLAT ---  
**TERMÉKTÖRZS LISTA**  
Tol 1 -> Ig 100000

| 000001 ELSŐ TERMEK     | #     |
|------------------------|-------|
| 000 000 11             | 990   |
| 000002 MÁSODIK TERMEK  | B     |
| 000 000 11             | 1 990 |
| 000003 HARMADIK TERMEK | C     |
| 000 000 11             | 2 990 |
| 000005 GÖNGYÖLÉK       | C     |
| 000 000 13             | 75    |

2016. 12. 11. 10:02  
NAV Ellenőrző kód: 6003S  
--- NEM ADÓGYÍTI BIZONYLAT ---

**Terméklista / Terméktörzs lista**

Alma Bt.  
1022 Budapest Bimbo ut/ 3/11  
Alma Bt. telephely  
1025 Budapest Szépvölgyi ut/ 1/1  
1000001-1-11

--- NEM ADÓGYÍTI BIZONYLAT ---  
**ÁFA GYŰJTŐK**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| ÁFA             | 3 762         |
| A Összesen      | 3 762         |
| BÁB             | 7 562         |
| B Összesen      | 7 562         |
| C00             | 42 084        |
| C Összesen      | 42 084        |
| <b>Összesen</b> | <b>53 408</b> |

**TERMÉK CSOPORTOK**

|                 |                  |  |
|-----------------|------------------|--|
| 400             |                  |  |
| Menny: 21       | Összesen: 53 408 |  |
| <b>Összesen</b> | <b>53 408</b>    |  |

2016. 12. 11. 10:02  
NAV Ellenőrző kód: 50716  
--- NEM ADÓGYÍTI BIZONYLAT ---

**ÁFA gyűjtők, termék csoportok**

000 Adózó Kft.  
4444 Széged Arany János utca 44  
000 Telephely  
5555 Pécs Kisszelelyi utca 35  
1000001-1-11

--- NEM ADÓGYÍTI BIZONYLAT ---

| ÁFA SZÁMA   | 100PONT     | NAV            |
|-------------|-------------|----------------|
| 0008-00001  | 2016.12.12. | 19-15<br>50806 |
| 0           |             |                |
| 0008-00002  | 2016.12.12. | 19-16<br>05163 |
| 0008-00003  | 2016.12.12. | 19-16<br>5800  |
| 0008-00004  | 2016.12.12. | 19-17<br>74630 |
| 0008-00001  | 2016.12.12. | 19-17<br>20849 |
| 0008-00001  | 2016.12.12. | 19-18<br>08129 |
| 0           |             |                |
| 2016.12.12. |             | 19-19          |

NAV Ellenőrző kód: 5003E  
--- NEM ADÓGYÍTI BIZONYLAT ---

**Összesítő lista**

Alma Bt.  
1022 Budapest Bimbo ut/ 3/11  
Alma Bt. telephely  
1025 Budapest Szépvölgyi ut/ 1/1  
1000001-1-11

--- ADÓGYÍTI ELLENŐRZŐ EGYSÉG HATHATÓ ---

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| ADÓGYÍTI ELLENŐRZŐ EGYSÉG |                   |
| ADÓNYILVÁNTARTÁS SZÁMA:   | 41042508          |
| INTEGRÁLTÁS KÉLTÉ:        | 2016.12.10. 11:36 |
| ELLENŐRZŐ SZÁM:           | 3230              |

TÖL: 2016.12.11.  
IG: 2016.12.11.

ÁFA ADÓCSOPORTOK: 2016.12.10.

|            |  |
|------------|--|
| A - 05,00% |  |
| B - 18,00% |  |
| C - 27,00% |  |
| D - ÁJT    |  |
| E - ÁFA    |  |

|            |   |
|------------|---|
| A - 05,00% | 0 |
| B - 18,00% | 0 |
| C - 27,00% | 0 |
| D - ÁJT    | 0 |
| E - ÁFA    | 0 |

ADÓSZÁM ÖSSZESEN (Ft): 0  
GÖNGY FORGALOM (Gt) (Ft): 0

2 0002 ----- 2016.12.11. 10:15

|    |        |
|----|--------|
| A: | 3 762  |
| B: | 7 562  |
| C: | 42 084 |
| D: | 0      |
| E: | 0      |

NAV FÖRGAALOM (Ft): 53 408  
GÖNGY FORGALOM (Gt) (Ft): 59 378

|            |        |
|------------|--------|
| A - 05,00% | 3 762  |
| B - 18,00% | 7 562  |
| C - 27,00% | 42 084 |
| D - 00,00% | 0      |
| E - 00,00% | 0      |

ADÓSZÁM ÖSSZESEN (Ft): 53 408  
GÖNGY FORGALOM (Gt) (Ft): 59 378

ÖSSZESEN ZÁRÁS SZÁMA: 1  
ÁFA TÖRLESEK SZÁMA: 0  
ELLENŐRZŐ SZÁM: 3230

2016.12.11. 11:01  
NAV Ellenőrző kód: 5894C  
A V05300001

**AEE adatai lista**

Alma Bt.  
1022 Budapest Bimbo ut/ 3/11  
Alma Bt. telephely  
1025 Budapest Szépvölgyi ut/ 1/1  
10000001-1-11

--- NEM ADÓGYI BIZONYLAT ---

PÉNZÁRJELENTÉS

|                                | FT             |
|--------------------------------|----------------|
| Napi forgalom                  | 53 408         |
| Egyéb bevetel                  | 63 389         |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>      | <b>116 797</b> |
| SZTÁND                         | 2 990          |
| Visszárú                       | 10 110         |
| Egyéb kiadás                   | 25 844         |
| <b>KIFIZESÉK ÖSSZESEN</b>      | <b>38 944</b>  |
| TELE SZTÁND                    | 2 990          |
| TELE SZTÁNDOK SZÁMA            | 2              |
| Kerékesek nélküli fizikait     | 77 853         |
| kerékesek összege              | -3             |
| <b>KERÉKTELEI FÜGGETLETLŐM</b> | <b>77 850</b>  |
| KESZVÉNY                       | 45 560         |
| BANKKARTYA                     | 5 990          |
| ÉRZSI                          | 2 500          |
| SZÉCHÉ                         | 3 000          |
| EGYÉB (CSERK)                  | 2 990          |
| EURÓBAN 72,91 €                | 19 969         |
| <b>FIZETÉSSZÁMOK ÖSSZESEN</b>  | <b>77 969</b>  |
| 2016. 12. 11.                  | 10:06          |

NARU E1 leendő kód: C25FC  
--- NEM ADÓGYI BIZONYLAT ---

Alma Bt.  
1022 Budapest Bimbo ut/ 3/11  
Alma Bt. telephely  
1025 Budapest Szépvölgyi ut/ 1/1  
10000001-1-11

--- NAPI FORGALMI JELENTÉS ---

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 749-OS SORSZÁMA             | 0002          |
| A - 05.00R                  | 3 762         |
| B - 18.00R                  | 7 562         |
| C - 27.00R                  | 42 084        |
| D - 00.00R                  | 0             |
| E - 00.00R                  | 0             |
| <b>NAPI FORGALOM (FD)</b>   | <b>53 408</b> |
| Feldar. összesen            | 299           |
| Sztárod. összesen           | 2 990         |
| Erőnlény. összesen          | 596           |
| Visszárú. összesen          | 9 990         |
| <b>JELENTÉS MEGSZAKÍTÁS</b> |               |
| 2016. 12. 11.               | 10:06         |
| NARU E1 leendő kód: 7E2E    |               |
| 10050001                    |               |

Jeletés megszakítás

Alma Bt.  
1022 Budapest Bimbo ut/ 3/11  
Alma Bt. telephely  
1025 Budapest Szépvölgyi ut/ 1/1  
10000001-1-11

--- NEM ADÓGYI BIZONYLAT ---

PÉNZÁRJELENTÉS

|                              | FT             |
|------------------------------|----------------|
| Napi forgalom                | 53 408         |
| Egyéb bevetel                | 63 389         |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>    | <b>116 797</b> |
| SZTÁND                       | 2 990          |
| Visszárú                     | 10 110         |
| <b>BIZONYLAT MEGSZAKÍTÁS</b> |                |
| 2016. 12. 11.                | 10:06          |
| NARU E1 leendő kód: 979FD    |                |
| --- NEM ADÓGYI BIZONYLAT --- |                |

Bizonylat megszakítás



P F K

**Egyéb nem adóügyi bizonylatok**

Alma Bt.  
1022 Budapest Bimbo út 3/11  
Alma Bt. telephely  
1025 Budapest Szépvölgyi út 1/1  
10000001-1-11

----- NEM ADÓÜJYI BIZONYLAT -----  
**Termék programozás**

Termékkód: 1  
Nevszedés: ELŐD TERMÉK  
ÁFA: 05,00% A  
Vonal kód: 1 0  
Vonal kód: 2 0  
Vonal kód: 3 0  
Vonal kód: 4 0  
Ár: 990  
Ártípus: 1  
ÁFA gyűjtő: 0  
Leltár csoport: 0

Termékkód: 2  
Nevszedés: MÁSODIK TERMÉK  
ÁFA: 18,00% B  
Vonal kód: 1 0  
Vonal kód: 2 0  
Vonal kód: 3 0  
Vonal kód: 4 0  
Ár: 1 990  
Ártípus: 1  
ÁFA gyűjtő: 0  
Leltár csoport: 0

Termékkód: 3  
Nevszedés: HARMADIK TERMÉK  
ÁFA: 27,00% C  
Vonal kód: 1 0  
Vonal kód: 2 0  
Vonal kód: 3 0  
Vonal kód: 4 0  
Ár: 2 990  
Ártípus: 1  
ÁFA gyűjtő: 0  
Leltár csoport: 0

Termékkód: 5  
Nevszedés: ÖTÖDÖS TERMÉK  
ÁFA: 27,00% C  
Vonal kód: 1 0  
Vonal kód: 2 0  
Vonal kód: 3 0  
Vonal kód: 4 0  
Ár: 75  
Ártípus: 3  
ÁFA gyűjtő: 0  
Leltár csoport: 0

2016.12.11. 10:36  
NAV Ellenőrző kód: 4E573  
----- NEM ADÓÜJYI BIZONYLAT -----

Termék programozás

Alma Bt.  
1022 Budapest Bimbo út 3/11  
Alma Bt. telephely  
1025 Budapest Szépvölgyi út 1/1  
10000001-1-11

----- NEM ADÓÜJYI BIZONYLAT -----  
**PROGRAMOZÁS  
PÉNZTÁRSOK**

Sorszám: 1  
Név: PÉNZTÁRS NEVE  
Jelszó: 1  
-----  
Sorszám: 2  
Név: KLARI  
Jelszó: 2

2016.12.11. 10:39

NAV Ellenőrző kód: ABE23  
----- NEM ADÓÜJYI BIZONYLAT -----

**Pénztárosok programozása**

000 Adózo Kft.  
4444 Szeged Arany János utca 44  
000 Telephelynév  
5666 Pécs Mészelyi utca 15  
10000001-1-11

----- NEM ADÓÜJYI BIZONYLAT -----  
**PÉNZTÁRGÉP PARAMÉTEREK**

Logikai szám: 1  
Jelszó nélkül: Igen  
Sztand jelszó: Nem  
Kassza felvétel: Igen  
Automat. kijelentkezés: Nem  
Terméktörzs törles: Igen  
Mérleg vonalkód maszk: 15  
Ár vonalkód maszk: 5  
Automat. kikapcsolás: 10  
Automat. háttérvi lagítás: 5  
Kassza felvétel riasztás: 10

2016.12.12. 19:20

NAV Ellenőrző kód: 689F9  
----- NEM ADÓÜJYI BIZONYLAT -----

**Pénztárgép paraméterek**

Alma Bt.  
1022 Budapest Bimbo út 3/11  
Alma Bt. telephely  
1025 Budapest Szépvölgyi út 1/1  
10000001-1-11

----- NEM ADÓÜJYI BIZONYLAT -----  
**NYUGTA PARAMÉTEREK**

nyomatás intenzitás: 15  
Nyomtatás korlát: 0  
Égőkorlát: 0  
Terméksor korlát: 0

2016.12.11. 10:43  
NAV Ellenőrző kód: CH220  
----- NEM ADÓÜJYI BIZONYLAT -----

**Nyugta paraméterek beállítása**

Alma Bt.  
1022 Budapest Bimbo út 3/11  
Alma Bt. telephely  
1025 Budapest Szépvölgyi út 1/1  
10000001-1-11

----- NEM ADÓÜJYI BIZONYLAT -----  
**KIEMELT  
BILLENTYŰK 1-16**

Billeentyű száma: 1  
Termékkód: 1  
-----  
Billeentyű száma: 2  
Termékkód: 2

2016.12.11. 10:42  
NAV Ellenőrző kód: 6AFC8  
----- NEM ADÓÜJYI BIZONYLAT -----

**Gyorsbillentyűk beállítása**

Alma Bt.  
1022 Budapest Bimbo út 3/11  
Alma Bt. telephely  
1025 Budapest Szépvölgyi út 1/1  
10000001-1-11

----- NEM ADÓÜJYI BIZONYLAT -----  
**<%> - ÁRENGEDMÉNY**

Árengedmény % 10,00  
Árengedmény értéke 0

2016.12.11. 10:46  
NAV Ellenőrző kód: F4244  
----- NEM ADÓÜJYI BIZONYLAT -----

**Árengedmény programozása**

Alma Bt.  
1022 Budapest Bimbó út 3/11  
Alma Bt. Telephely  
1025 Budapest Szepietlyi út 1/1  
1000001-1-11

--- NEM ADÓSZYI BIZONYLAT ---  
**PERIFÉRIA**

Barf: COM 1  
Lésváz típusa (0-3): Szkenner  
Lebetség (0-9): 9600

2016.12.11. 10:44

NRA Ellenőrző kód: 9C201  
--- NEM ADÓSZYI BIZONYLAT ---

**Periféria paraméter beállítás**

Alma Bt.  
1022 Budapest Bimbó út 3/11  
Alma Bt. Telephely  
1025 Budapest Szepietlyi út 1/1  
1000001-1-11

--- NEM ADÓSZYI BIZONYLAT ---  
**PC KAPCSOLAT**

UD (0,1,2): COM 1  
UD sebesség (0-9): 115200

2016.12.11. 10:45

NRA Ellenőrző kód: 107AF  
--- NEM ADÓSZYI BIZONYLAT ---

**PC kapcsolat paramétere**

Alma Bt.  
1022 Budapest Bimbó út 3/11  
Alma Bt. Telephely  
1025 Budapest Szepietlyi út 1/1  
1000001-1-11

--- NEM ADÓSZYI BIZONYLAT ---  
**SZÜVEGKÉP  
Láblec**

Adóssá mészor 1st

...

...

...

2016.12.11. 10:41

NRA Ellenőrző kód: 8AF75  
--- NEM ADÓSZYI BIZONYLAT ---

**Nyugta láblec szöveg beállítása**

Alma Bt.  
1022 Budapest Bimbó út 3/11  
Alma Bt. Telephely  
1025 Budapest Szepietlyi út 1/1  
1000001-1-11

--- NEM ADÓSZYI BIZONYLAT ---  
**VALUTA**

Árfolyam 273,888000

2016.12.11. 10:37

NRA Ellenőrző kód: E908E  
--- NEM ADÓSZYI BIZONYLAT ---

**Valuta árfolyam értéke**

Alma Bt.  
1022 Budapest Bimbó út 3/11  
Alma Bt. Telephely  
1025 Budapest Szepietlyi út 1/1  
1000001-1-11

--- NEM ADÓSZYI BIZONYLAT ---

**ÉVES FELÜLVIZSGÁLAT**

2017.12.10  
A következő közelebbi éves felülvizsgálat dátuma a geomatában szereplő felülvizsgálati dátum +365 nap.

2016.12.11. 10:49

NRA Ellenőrző kód: AF021  
--- NEM ADÓSZYI BIZONYLAT ---

**Éves felülvizsgálat**



**FELKÉSZÜLÉSI IDŐSZAK**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Alina Bt.<br>1022 Budapest Bimbo út 3/11<br>Alina Bt. telephely<br>1025 Budapest Szépvölgyi út 1/1<br>1000001-1-11     |                 |
| ----- NYUGTA -----   |                 |
| HÁRSZÁRÚK TERMEK<br>EBO  | 1 525           |
| HÁRSZÁRÚK TERMEK<br>COO  | 229             |
| -----  |                 |
| <b>ÖSSZESEN</b>  | <b>1 754 Ft</b> |
| Euróban  | 6,40 €          |
| Futólyan   | 273,888 Ft/€    |
| KESZPÉNZ   | 2 000 Ft        |
| VISSZAHÁRÓ   | 245 Ft          |
| VERKÉLTÉS  | 1 Ft            |
| NYUGTASZÁM:  | 0005/00002      |
| 2016.12.13.  | 13:03           |
| NAV Ellenőrző kód: 31926<br> 10530001 |                 |
| <b>Nyuta – Fizetés Forinttal</b>   |                 |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Alina Bt.<br>1022 Budapest Bimbo út 3/11<br>Alina Bt. telephely<br>1025 Budapest Szépvölgyi út 1/1<br>1000001-1-11     |                 |
| ----- NYUGTA -----   |                 |
| HÁRSZÁRÚK TERMEK<br>EBO  | 650             |
| HÁRSZÁRÚK TERMEK<br>COO  | 1 525           |
| -----  |                 |
| <b>ÖSSZESEN</b>  | <b>2 175 Ft</b> |
| Euróban  | 7,94 €          |
| Futólyan   | 273,888 Ft/€    |
| KESZPÉNZ   | 10,00 €         |
| VISSZAHÁRÓ   | 565 Ft          |
| VERKÉLTÉS  | -1 Ft           |
| NYUGTASZÁM:  | 0005/00004      |
| 2016.12.13.  | 13:05           |
| NAV Ellenőrző kód: 4E086<br> 10530001 |                 |
| <b>Nyuta – Fizetés Euróval</b>   |                 |

|   |          |
|---|----------|
| Alina Bt. telephely<br>1025 Budapest Szépvölgyi út 1/1<br>1000001-1-11<br>----- NYUGTÁI BIZONYLAT ----- |          |
| PÉNZTÁRJELENTÉS   |          |
|   | Ft       |
| Napi forgalom   | 11 558   |
| Folyó bevételek   | 47 385   |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN  | 58 943   |
| SZÁMOLÓ   | 0        |
| Visszafizetés   | 0        |
| Folyó kiadások  | 0        |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN   | 0        |
| TELEP. SZÁMOLÓ  | 0        |
| TELEP. SZÁMOLÓ SZÁMA  | 0        |
| Verkeltetés nélküli fizetéseket   | 58 943   |
| Verkeltetések összege   | 1        |
| VERKÉLTETT FIZETÉSI MEGHATÁROZÁS  | 58 943   |
| KESZPÉNZ  | 22 945   |
| BANKKÁRTYA  | 3 700    |
| EURÓBAN   | 117,94 € |
| FIZETÉSI MEGHATÁROZÁS ÖSSZESEN  | 58 948   |
| 2016.12.13.   | 13:06    |
| NAV Ellenőrző kód: 0C396<br>----- NYUGTÁI BIZONYLAT -----   |          |

**Pénztár forgalmi jelentés**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Alina Bt.<br>1022 Budapest Bimbo út 3/11<br>Alina Bt. telephely<br>1025 Budapest Szépvölgyi út 1/1<br>1000001-1-11       |                 |
| ----- NYUGTA -----   |                 |
| HÁRSZÁRÚK TERMEK<br>EBO  | 650             |
| HÁRSZÁRÚK TERMEK<br>COO  | 1 525           |
| -----  |                 |
| <b>ÖSSZESEN</b>  | <b>2 175 Ft</b> |
| Euróban  | 7,94 €          |
| Futólyan   | 273,888 Ft/€    |
| KESZPÉNZ   | 7,94 €          |
| 2 175 Ft   |                 |
| NYUGTASZÁM:  | 0005/00003      |
| 2016.12.13.  | 13:04           |
| NAV Ellenőrző kód: 31960<br> 10530001 |                 |
| <b>Nyuta – Pontos fizetés Forinttal</b>  |                 |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Alina Bt.<br>1022 Budapest Bimbo út 3/11<br>Alina Bt. telephely<br>1025 Budapest Szépvölgyi út 1/1<br>1000001-1-11       |                 |
| ----- NYUGTA -----   |                 |
| HÁRSZÁRÚK TERMEK<br>EBO  | 650             |
| HÁRSZÁRÚK TERMEK<br>COO  | 3 050           |
| 2 x 1 525  |                 |
| -----  |                 |
| <b>ÖSSZESEN</b>  | <b>3 700 Ft</b> |
| Euróban  | 13,50 €         |
| Futólyan   | 273,888 Ft/€    |
| BANKKÁRTYA   | 3 700 Ft        |
| NYUGTASZÁM:  | 0005/00005      |
| 2016.12.13.  | 13:05           |
| NAV Ellenőrző kód: F85F8<br> 10530001 |                 |
| <b>Nyuta – Fizetés bankkártyával</b>   |                 |

Alma Bt. telephely  
1025 Budapest Szépvölgyi út 1/1  
1000001-1-11

----- NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT -----  
**X-JELENTÉS**  
**PÉNZTÁROSKOK JELENTÉS**  
tól 1 -> Ig 30

**Pénztáros #30**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Nyitlak száma                  | 5             |
| Összes eladás                  | 11 568        |
| Felár száma                    | 2             |
| Felár összesen                 | 458           |
| Engedmény száma                | 0             |
| Engedmény összesen             | 0             |
| Sztorinó száma                 | 0             |
| Sztorinó összesen              | 0             |
| Megszámlások száma             | 0             |
| Megszámlások összesen          | 0             |
| Kerékítés nélküli fioktart     | 11 568        |
| Kerékítések összege            | 1             |
| <b>KERÉKITETT FIOKTARTALOM</b> | <b>11 569</b> |
| KÉSZPÉNZ                       | 2 945         |
| ÉHNYERTYA                      | 3 700         |
| UTALVÁNY                       | 0             |
| LURÓBAN 17,94 €                | 4 914         |
| <b>FIZETŐESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b> | <b>11 569</b> |
| Készpénz a kasszában           | 2 945         |
| Váltópénz betét száma          | 1             |
| Váltópénz betét összesen       | 20 000        |
| Földcsés száma                 | 0             |
| Földcsés összesen              | 0             |
| <b>KASSZA ÖSSZESEN</b>         | <b>22 945</b> |

2016. 12. 13. 13:06  
NAV Ellenőrző kód: 7EBSA  
----- NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT -----

**Pénztáros forgalmi jelentés**

Alma Bt.  
1022 Budapest Buda út 3/11  
Alma Bt. telephely  
1025 Budapest Szépvölgyi út 1/1  
1000001-1-11

----- NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT -----  
**PENZTARJELENTÉS**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
|                                   | Ft            |
| Napi forgalom                     | 11 568        |
| Egyéb bevetel                     | 47 389        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>         | <b>58 947</b> |
| SZTORINÓ                          | 0             |
| Visszaru                          | 0             |
| Egyéb kiadás                      | 0             |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>          | <b>0</b>      |
| IETEL SZTORINÓ                    | 0             |
| IETEL SZTORINOK SZÁMA             | 0             |
| Kerékítés nélküli fioktart        | 58 947        |
| Kerékítések összege               | 1             |
| <b>KERÉKITETT FIOKTARTALOM</b>    | <b>58 948</b> |
| KÉSZPÉNZ                          | 22 945        |
| ÉHNYERTYA                         | 3 700         |
| LURÓBAN 117,94 €                  | 32 303        |
| <b>FIZETŐESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>    | <b>58 948</b> |
| 2016. 12. 13. 13:08               |               |
| NAV Ellenőrző kód: CE1CA          |               |
| ----- NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT ----- |               |

**Napi jelentés (2/1.)**

Alma  
1022 Budapest Buda u.  
Alma Bt. telephely  
1025 Budapest Szépvölgyi út 1/1  
1000001-1-11

----- NAPI FORGALMI JELENTÉS -----

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| ZÁRÁS SORSZÁMA                        | 0005          |
| A = 05,00%                            | 0             |
| B = 18,00%                            | 1 960         |
| C = 27,00%                            | 9 608         |
| D = 00,00%                            | 0             |
| E = 00,00%                            | 0             |
| <b>NAPI FORGALOM (FD)</b>             | <b>11 568</b> |
| Felár összesen                        | 458           |
| Sztorinó összesen                     | 0             |
| Engedmény összesen                    | 0             |
| Visszaru összesen                     | 0             |
| Nyitlak száma                         | 5             |
| Füvesített számlák száma              | 0             |
| Nyitlak, e számlák száma              | 5             |
| Megszámlások száma                    | 0             |
| Sztorinó bizonylatok száma            | 0             |
| Sztorinó bizonylatok összesen         | 0             |
| Visszaru bizonylatok száma            | 0             |
| Visszaru bizonylatok összesen         | 0             |
| <b>LONGVÁLTOTT FORGALOM (GD) (Ft)</b> | <b>75 785</b> |
| HÁM tarlések száma                    | 0             |
| 2016. 12. 13. 13:08                   |               |
| NAV Ellenőrző kód: B300C              |               |
| PF 108300001                          |               |

**Napi jelentés (2/2.)**



```

Alma Bt.
1022 Budapest Bimbo ut 3/11
Alma Bt. telephely
1025 Budapest Szepvolgyi ut 1/1
10000001-1-11

--- ADÓGYI ELLENŐRZŐ EGYSÉG ADATAI ---

ADÓGYI ELLENŐRZŐ EGYSÉG
KÖZLÉSI SZÁMA: 411042508
INICIALIZÁCIÓS KÉLTÉ: 2016.12.13. 12:45
ELLENŐRZŐ SZÁM: 2996

TÖL: 2016.12.13.
IG: 2016.12.13.

AFA KULCSOK: 2016.12.13.
A - 05,000
B - 18,000
C - 27,000
D - AJT
E - TAM

-----
A - 05,000 0
B - 18,000 0
C - 27,000 0
D - AJT 0
E - TAM 0

-----
LŐSZÁK ÖSSZESEN (FÉ): 0
GÖNGY FORGALOM (GT) (FÉ): 0

-----
AFA KULCSOK: 2016.12.13.
A - 05,000
B - 18,000
C - 27,000
D - 00,000
E - 00,000

Z 0001 ----- 2016.12.13. 12:58
A: 6 438
B: 9 296
C: 46 493
D: 0
E: 0
NAPI FORGALOM (FÉ): 64 227
GÖNGY FORGALOM (GT) (FÉ): 64 227
    
```

AEE adatok lista (2/1.)

```

Z 0002 ----- 2016.12.13. 12:59
A: 0
B: 0
C: 0
D: 0
E: 0
NAPI FORGALOM (FÉ): 0
GÖNGY FORGALOM (GT) (FÉ): 64 227

Z 0003 ----- 2016.12.13. 13:00
A: 0
B: 0
C: 0
D: 0
E: 0
NAPI FORGALOM (FÉ): 0
GÖNGY FORGALOM (GT) (FÉ): 64 227

Z 0004 ----- 2016.12.13. 13:01
A: 0
B: 0
C: 0
D: 0
E: 0
NAPI FORGALOM (FÉ): 0
GÖNGY FORGALOM (GT) (FÉ): 64 227

Z 0005 ----- 2016.12.13. 13:08
A: 0
B: 1 950
C: 9 608
D: 0
E: 0
NAPI FORGALOM (FÉ): 11 558
GÖNGY FORGALOM (GT) (FÉ): 75 785

-----
A - 05,000 6 438
B - 18,000 11 246
C - 27,000 58 101
D - 00,000 0
E - 00,000 0

LŐSZÁK ÖSSZESEN (FÉ): 75 785
GÖNGY FORGALOM (GT) (FÉ): 75 785

-----
ÖSSZESEN ZÁRÁS SZÁMA: 5
AFA TÖRLESEK SZÁMA: 0
ELLENŐRZŐ SZÁM: 2996

2016.12.13. 13:08
NAV Ellenőrző kód: 3058B
    
```

AEE adatok lista (2/2.)





EURÓ ÜZEMMÓD

Alma Bt.  
1022 Budapest, Bimbo ut/ 3/11  
Alma Bt. telephely  
1025 Budapest, Szepvolgyi ut/ 1/1  
10000001-1-11

EURÓ ÜZEMMÓD  
BEÁLLÍTÁSA

ZÁRÁSIK SZÁMA: 0006  
FAP TÖRLESEK SZÁMA: 0  
DÖNGY FORGALOM (GT) (Ft): 75 785

2016.12.13. 13:24  
NAV E1 lenyirzo kod: 672E  
--- NEM PRODUKT BIZONYLAT ---

Átállás Euró üzemmódra

Alma Bt.  
1022 Budapest, Bimbo ut/ 3/11  
Alma Bt. telephely  
1025 Budapest, Szepvolgyi ut/ 1/1  
10000001-1-11

--- NYUGTA ---

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| HAFAPADIK TERMEK           | 2,00       |
| LOG                        |            |
| HAFAPADIK TERMEK           | 0,15       |
| LOG                        |            |
| -----                      |            |
| ÖSSZESEN                   | 2,15 €     |
| -----                      |            |
| KESZLEZ                    | 5,00 €     |
| VISSZAJARO                 | 2,85 €     |
| -----                      |            |
| NYUGTASZAM:                | 0007/00002 |
| 2016.12.13.                | 13:26      |
| NAV E1 lenyirzo kod: F103B |            |
| AP 105300001               |            |

Nyugta Euró visszaadással

Alma Bt.  
1022 Budapest, Bimbo ut/ 3/11  
Alma Bt. telephely  
1025 Budapest, Szepvolgyi ut/ 1/1  
10000001-1-11

--- NAPNYITAS ---

NYITOTT NAP SORSZAMA: 0007  
DÖNGY FORGALOM (GT) (€): 0,00  
KRESZ ÖSSZESEN (HUFT): 0

2016.12.13. 13:24  
NAV E1 lenyirzo kod: 48604  
AP 105300001

Első napnyitás Euró üzemmódban

Alma Bt.  
1022 Budapest, Bimbo ut/ 3/11  
Alma Bt. telephely  
1025 Budapest, Szepvolgyi ut/ 1/1  
10000001-1-11

--- NYUGTA ---

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| HAFAPADIK TERMEK          | 1,26       |
| LOG                       |            |
| HAFAPADIK TERMEK          | 5,25       |
| LOG                       |            |
| HAFAPADIK TERMEK          | 8,00       |
| LOG                       |            |
| -----                     |            |
| ÖSSZESEN                  | 14,51 €    |
| -----                     |            |
| KESZLEZ                   | 14,51 €    |
| -----                     |            |
| NYUGTASZAM:               | 0007/00001 |
| 2016.12.13.               | 13:25      |
| NAV E1 lenyirzo kod: 028B |            |
| AP 105300001              |            |

Pontos fizetés Euróval



Alma Bt.  
1022 Budapest Bimbó út. 3/11  
Alma Bt. telephely  
1025 Budapest Szépvölgyi út. 1/1  
1000001-1-11

--- NEM ADÓGYI BIZONYLAT ---  
**PÉNZTÁRJELENTÉS**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
|                              | €         |
| Napi forgalom                | 171,11    |
| Fgyeh bevetel                | 11 273,89 |
| -----                        |           |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN           | 11 445,00 |
| -----                        |           |
| SZÁMOLÓ                      | 0,00      |
| Visszafizetés                | 0,00      |
| Fogyó kiadás                 | 9 500,00  |
| KIFIZESÉSEK ÖSSZESEN         | 9 500,00  |
| -----                        |           |
| TETEL SZÁMOLÓ                | 0,00      |
| TETEL SZÁMOLÓ SZÁMA          | 0         |
| -----                        |           |
| ÁRSZÁFJÓK TARTALOM           | 1 945,00  |
| -----                        |           |
| KÉSZPÉNZ                     | 805,76    |
| BANKKÁRTYA                   | 0,00      |
| UTALVÁNY                     | 1 139,24  |
| FÜRTINTÁR 31 505 Ft          |           |
| FIZETŐESZKÖZÖK ÖSSZESEN      | 1 945,00  |
| -----                        |           |
| 2016. 12. 13.                | 14:34     |
| --- NEM ADÓGYI BIZONYLAT --- |           |

**Pénztár forgalmi jelentés**

Alma Bt.  
1022 Budapest Bimbó út. 3/11  
Alma Bt. telephely  
1025 Budapest Szépvölgyi út. 1/1  
1000001-1-11

--- NEM ADÓGYI BIZONYLAT ---  
**X-JELENTÉS  
PÉNZTÁRSÓK JELENTÉS**  
Től 1 -> Ig 30

**Pénztáros #30**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Művelet száma                | 10        |
| Összes eladás                | 171,11    |
| Felár száma                  | 0         |
| Felár összesen               | 0,00      |
| Enkelmény száma              | 0         |
| Enkelmény összesen           | 0,00      |
| Számló száma                 | 0         |
| Számló összesen              | 0,00      |
| Árszámítók száma             | 0         |
| Árszámítók összesen          | 0,00      |
| -----                        |           |
| ÁRSZÁFJÓK TARTALOM           | 171,11    |
| -----                        |           |
| KÉSZPÉNZ                     | -694,24   |
| BANKKÁRTYA                   | 0,00      |
| UTALVÁNY                     | 805,35    |
| FÜRTINTÁR 31 505 Ft          |           |
| FIZETŐESZKÖZÖK ÖSSZESEN      | 171,11    |
| -----                        |           |
| Készpénz a készletben        | -694,24   |
| Váltópénz betét száma        | 2         |
| Váltópénz betét összesen     | 11 000,00 |
| Folyósz. száma               | 1         |
| Folyósz. összesen            | 9 500,00  |
| ÁRSZÁM ÖSSZESEN              | 805,76    |
| -----                        |           |
| 2016. 12. 13.                | 14:34     |
| --- NEM ADÓGYI BIZONYLAT --- |           |

**Pénztáros forgalmi jelentés**

Alma Bt.  
1022 Budapest Bimbó út. 3/11  
Alma Bt. telephely  
1025 Budapest Szépvölgyi út. 1/1  
1000001-1-11

--- NEM ADÓGYI BIZONYLAT ---  
**X-JELENTÉS  
TERMÉK ELADÁS JELENTÉS**  
Től 1 -> Ig 100000

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 000001 ELSŐ TERMÉK     | A                |
| Menny: 2               | Összesen: 3,60   |
| 000002 MÁSODIK TERMÉK  | B                |
| Menny: 1               | Összesen: 8,85   |
| 000003 HARMADIK TERMÉK | C                |
| Menny: 16              | Összesen: 157,66 |
| -----                  |                  |
| Összesen               | 171,11           |

2016. 12. 13. 14:34

NRA E1 leendő kód: 8008A  
--- NEM ADÓGYI BIZONYLAT ---

**Termék forgalmi jelentés**

Alma Bt.  
1022 Budapest Bimbó út. 3/11  
Alma Bt. telephely  
1025 Budapest Szépvölgyi út. 1/1  
1000001-1-11

--- NEM ADÓGYI BIZONYLAT ---  
**ÁFA GYUJTOK**

|            |        |
|------------|--------|
| A00        | 3,60   |
| A Összesen | 3,60   |
| -----      |        |
| B00        | 9,85   |
| B Összesen | 9,85   |
| -----      |        |
| C00        | 157,66 |
| C Összesen | 157,66 |
| -----      |        |
| Összesen   | 171,11 |

**TERMÉK CSOPORTOK**

|           |                  |
|-----------|------------------|
| #00       | Összesen: 171,11 |
| Menny: 19 |                  |
| -----     |                  |
| Összesen  | 171,11           |

2016. 12. 13. 14:34

NRA E1 leendő kód: 78500  
--- NEM ADÓGYI BIZONYLAT ---

**ÁFA gyűjtők**



Alma Bt.  
1022 Budapest, Bimbó út 3/11  
Alma Bt. telephely  
1025 Budapest, Szénelgyi út 1/1  
1000001-1-11

--- NEM ADÓEGYI BIZONYLAT ---

PENZTÁRJELENTÉS

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Napi forgalom                 | 171,11    |
| Egyéb bevétel                 | 11 273,89 |
| -----                         |           |
| BEJÁTELEK ÖSSZESEN            | 11 445,00 |
| SZÁMOK                        | 0,00      |
| Visszaru                      | 0,00      |
| Egyéb kiadás                  | 9 500,00  |
| -----                         |           |
| KIFIZESÉK ÖSSZESEN            | 9 500,00  |
| LETEL SZÁMOK                  | 0,00      |
| LETEL SZÁMOK SZÁMA            | 0         |
| VESZÉLYEK TARTALOM            | 1 945,00  |
| VESZÉLY                       | 805,76    |
| DANOFIZTÁSA                   | 0,00      |
| FIZETÉSEK 41 565 Ft           | 1 139,24  |
| FIZETÉSEK ÖSSZESEN            | 1 945,00  |
| 2016.12.13.                   | 14:35     |
| NAPU Ellenőrző kód: D0FEF     |           |
| --- NEM ADÓEGYI BIZONYLAT --- |           |

Napi forgalmi jelentés (2/1.)

Alma Bt.  
1025 Budapest, Szénelgyi út 1/1  
1000001-1-11

--- NAPI FORGALMI JELENTÉS ---

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| ZHAFIS SORSZÁMA               | 0007   |
| A - 05,00B                    | 3,60   |
| B - 18,00B                    | 9,85   |
| C - 27,00B                    | 157,66 |
| D - 00,00B                    | 0,00   |
| E - 00,00B                    | 0,00   |
| -----                         |        |
| NAPI FORGALOM (€)             | 171,11 |
| Felár összesen                | 0,00   |
| Sztornó összesen              | 0,00   |
| Engedély összesen             | 0,00   |
| Visszaru összesen             | 0,00   |
| Megutak száma                 | 10     |
| Egyszerűsített számlák száma  | 0      |
| Megutak, e számlák száma      | 10     |
| Megszámlások száma            | 0      |
| Sztornó bizonylatok száma     | 0      |
| Sztornó bizonylatok összesen  | 0,00   |
| Visszaru bizonylatok száma    | 0      |
| Visszaru bizonylatok összesen | 0,00   |
| ÜNNEMLÉTT FÖRGALEM (GT) (€)   | 171,11 |
| KAM torleszték száma          | 0      |
| 2016.12.13.                   | 14:35  |
| NAPU Ellenőrző kód: TEHGA     |        |
| AP 105300001                  |        |

Napi forgalmi jelentés (2/2.)



**BIZONYLAT MÁSOLATOK**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Hírszám: 01<br>1025 Budapest Szénelvő út 171<br>Hírszám: 01, Telephely<br>1025 Budapest Szénelvő út 171<br>10000001-1-11<br>NEM HIRDELMI SZÁMOLÓLAP |                   |
| TÁRSASÁG<br>NŐVÉDELMI ALKALMAZÁS  |                   |
| 2016.12.13. 16-48<br>00003/00001  |                   |
| P1<br>H00   | 1 980<br>1 980 Ft |
| HIRDELMI ÖSSZEGET 1 980 Ft  |                   |
| KÉSZPÉNY 1 980 Ft   |                   |
| 2016.12.13. 16-49<br>NEM ÉTTEREMZŐ HÍRSZÁM: 025000<br>NEM HIRDELMI SZÁMOLÓLAP   |                   |
| Nyugta másolat  |                   |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Hírszám: 01<br>1025 Budapest Szénelvő út 171<br>Hírszám: 01, Telephely<br>1025 Budapest Szénelvő út 171<br>10000001-1-11<br>NEM HIRDELMI SZÁMOLÓLAP |                       |
| TÁRSASÁG<br>NŐVÉDELMI ALKALMAZÁS  |                       |
| 2016.12.13. 16-49<br>ZÁRÁS SZÁMOLÓLAP 0001  |                       |
| A - 05,000<br>B - 18,000<br>C - 27,000<br>D - 0,000<br>E - 0,000  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0 |
| NAPI FORDULATI ÖSSZESEN 17 340  |                       |
| Felár összesen<br>Szólam összesen<br>Engedély összesen<br>Visszatér összesen  | 0<br>0<br>0<br>0      |
| Nyugtak száma<br>Felvezetett számlák száma<br>Nyugtak e számlák száma<br>Megszámlázottak száma  | 3<br>0<br>3<br>0      |
| Szólam bizonylatok száma<br>Szólam bizonylatok összesen<br>Visszatér bizonylatok száma<br>Visszatér bizonylatok összesen                            | 0<br>0<br>0<br>0      |
| ÖSSZESEN FÉLT FORDULATI ÖSSZESEN 17 340   |                       |
| HÍRSZÁM TÖRTEK SZÁMA  | 0                     |
| 2016.12.13. 16-51<br>NEM ÉTTEREMZŐ HÍRSZÁM: 025000<br>NEM HIRDELMI SZÁMOLÓLAP   |                       |

**Napi forgalmi jelentés másolat**





## MENÜTÉRKÉPEK



P F K



# MENÜTÉRKÉP 1

| Főmenü  |  |   |   |  |  |
|---|--|---|---|--|--|
| 1 Nyugtakiadás  | Nyugtakiadás Jelszó beville<br>.....                                 | 0 (hosszan) - Sztornó / visszáru / göngyölegjegy almenü   |   |  |  |
|   |  | <table border="1"> <tr> <td>1. Sztornó bizonylat</td> <td>BELÉP<br/>Nap sorszáma:<br/>Nyugta sorszáma:</td> <td>Válasszon<br/>1. Ügyfél elállása<br/>2. Téves bevétel<br/>3. Téves fizetőeszköz bevétel<br/>4. Termék nincs készleten<br/>5. Téves bizonylattípus kibocsátása<br/>6. Sikertelen fizetőeszköz használat<br/>7. Téves ügyfél adat/hibás bevétel<br/>8. Próbavásárlás<br/>9. Egyéb</td> </tr> </table> | 1. Sztornó bizonylat                              | BELÉP<br>Nap sorszáma:<br>Nyugta sorszáma:   | Válasszon<br>1. Ügyfél elállása<br>2. Téves bevétel<br>3. Téves fizetőeszköz bevétel<br>4. Termék nincs készleten<br>5. Téves bizonylattípus kibocsátása<br>6. Sikertelen fizetőeszköz használat<br>7. Téves ügyfél adat/hibás bevétel<br>8. Próbavásárlás<br>9. Egyéb |
|   |  | 1. Sztornó bizonylat  | BELÉP<br>Nap sorszáma:<br>Nyugta sorszáma:        | Válasszon<br>1. Ügyfél elállása<br>2. Téves bevétel<br>3. Téves fizetőeszköz bevétel<br>4. Termék nincs készleten<br>5. Téves bizonylattípus kibocsátása<br>6. Sikertelen fizetőeszköz használat<br>7. Téves ügyfél adat/hibás bevétel<br>8. Próbavásárlás<br>9. Egyéb |  |
|   |  | <table border="1"> <tr> <td>2. Visszáru</td> <td>BELÉP<br/>Nap sorszáma:<br/>Nyugta sorszáma:</td> <td>Vásárló adatai<br/><br/>Vevő neve</td> </tr> </table>  | 2. Visszáru                                       | BELÉP<br>Nap sorszáma:<br>Nyugta sorszáma:   | Vásárló adatai<br><br>Vevő neve  |
|   |  | 2. Visszáru   | BELÉP<br>Nap sorszáma:<br>Nyugta sorszáma:        | Vásárló adatai<br><br>Vevő neve  |  |
| <table border="1"> <tr> <td>3. Göngyölegjegy</td> <td>BELÉP<br/>Termék:<br/>Menny:</td> <td>SÜGŐ<br/>További göngyöleg?<br/>(C) Nem / (TL) Igen</td> </tr> </table> | 3. Göngyölegjegy   | BELÉP<br>Termék:<br>Menny:  | SÜGŐ<br>További göngyöleg?<br>(C) Nem / (TL) Igen |  |  |
| 3. Göngyölegjegy  | BELÉP<br>Termék:<br>Menny:   | SÜGŐ<br>További göngyöleg?<br>(C) Nem / (TL) Igen   |   |  |  |
| <table border="1"> <tr> <td>4. Összesítő lista</td> <td>Összesítő lista<br/>1. Aktuális nap<br/>2. Előző nap<br/>3. Mindkét nap</td> <td></td> </tr> </table>       | 4. Összesítő lista   | Összesítő lista<br>1. Aktuális nap<br>2. Előző nap<br>3. Mindkét nap  |   |  |  |
| 4. Összesítő lista  | Összesítő lista<br>1. Aktuális nap<br>2. Előző nap<br>3. Mindkét nap |   |   |  |  |
| X-Jelentések<br>Jelszó beville:<br>.....  | X-Jelentések<br>Jelszó beville:<br>.....                             | X - Jelentések  |   |  |  |
|   |  | 1 Pénztár forgalmi  |   |  |  |
|   |  |   | Pénztáros   |  |  |
|   |  | 2 Pénztáros forgalmi  | 1 Egy<br>2 Mind                                   | BELÉP<br>Pénztáros:  |  |
|   |  | 3 Termék forgalmi   |   |  |  |
|   |  | 4 Termékenkénti raktár  | Intervallum beville<br>Tól:<br>Ig:                |  |  |
|   |  | 5 Terméklista   | Intervallum beville<br>Tól:<br>Ig:                |  |  |
|   |  | 6 ÁFA gyűjtők   |   |  |  |
|   |  | 7 Raktárkezelés   | Raktárkezelés                                     |  |  |
|   |  |   | 1 Új raktárkészlet                                | Raktárkezelés<br>Termékkód:  |  |
|   |  | 2 Hozzáadás   | Raktárkezelés<br>Termékkód:                       |  |  |
|   |  | 8 Bizonylat másolatok   | 1 Nyugta  | 1 Szám<br>2 Dátum/idő  |  |
|   |  |   | 2 Napi forgalmi jelentés                          | 1 Szám<br>2 Dátum/idő  |  |
|   |  |   |   | 3 X - Jelentések   | 1 Szám<br>2 Dátum/idő  |
|   |  |   | 4 Nem adóügyi bizonylat                           | Intervallum beville<br>Tól:<br>Ig:   |  |
| 5 Minden bizony.  | 1 Szám<br>2 Dátum/idő  |   |   |  |  |

# MENÜTÉRKÉP 1



| Vásárló adatai                                  |       |                      |                         |                         |         |         |   |
|---|-------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------|---------|---|
| Vevő neve                                       | IRSZ  | Város                | Községi terület neve    | Községi terület jellege | Házszám | Adószám | Nyomjon meg egy gombot a másolat nyomtatáshoz |
| IRSZ  | Város | Községi terület neve | Községi terület jellege | Házszám                 | Adószám | (tétel) | Nyomjon meg egy gombot a másolat nyomtatáshoz |
| Nyomjon meg egy gombot a másolat nyomtatáshoz - |       |                      |                         |                         |         |         |   |

|  |
|--|
|  |
|--|

|   |  |
|---|--|
| Raktárkezelés<br>Készlet:<br>Készlet mennyisége:                    | Szeretné nyomtatni?<br>(C) Nem / (TU) Igen |
| Raktárkezelés<br>Készlet:<br>Hozzáadás a készlethez                 | Szeretné nyomtatni?<br>(C) Nem / (TU) Igen |
| BELÉP:<br>Adóügyi nap száma:<br>Intervallum bevétele<br>Tól:<br>Ig: |  |
| Intervallum bevétele<br>Tól:<br>Ig:                                 |  |
| Intervallum bevétele<br>Tól:<br>Ig:                                 |  |
| BELÉP<br>Adóügyi nap száma:<br>Intervallum bevétele<br>Tól:<br>Ig:  |  |
| BELÉP<br>Adóügyi nap száma:<br>Intervallum bevétele<br>Tól:<br>Ig:  |  |
| BELÉP<br>Adóügyi nap száma:<br>Intervallum bevétele<br>Tól:<br>Ig:  |  |





# MENÜTÉRKÉP 2

|                   |   |                          |   |  |   |   |  |  |
|-------------------|---|--------------------------|---|--|---|---|--|--|
| 3 Z - Zárások     | Z-Zárások<br>Jelszó<br>bevittele:<br>.....<br>.....   | Z - Zárások              |   |  |   |   |  |  |
|                   |   | 1 Napi forgalmi jelentés |   |  |   |   |  |  |
|                   |   | Pénztáros                |   |  |   |   |  |  |
|                   |   | 2 Pénztáros forgalmi     |   | 1 Egy  |   | BELEP<br>Pénztáros:                                 |  |  |
| 3 Termék forgalmi |   | 2 Mind                   |   |  |   |   |  |  |
| 4 Programozás     | Programozás<br>Jelszó<br>bevittele:<br>.....<br>..... | PROGRAMOZÁS              |   |  |   |   |  |  |
|                   |   | 1 Termékek               | Termékkód:<br>Megnevezés:<br>Termékkód:                           |  | Termékkód:<br>Megnevezés:<br>Termékkód:                     | Termékkód:<br>Megnevezés<br>áFA                     | Termékkód:<br>Megnevezés<br>Vonalkód1        | Termékkód:<br>Megnevezés<br>Vonalkód2      |
|                   |   | 2 Pénztárosok            | PÉNZTÁROSOK<br>Sorszám:<br>Sorszám:                               |  | PÉNZTÁROSOK<br>Sorszám:<br>Sorszám:                         | Sorszám:<br>Jelszó:                                 |  |  |
|                   |   | 3 Szövegek               | Lábléc<br>Sor 1:  | Sor 2:   | Lábléc<br>Sor 2:  | Lábléc<br>Sor 3:                                    | Lábléc<br>Sor 4:                             | Szeretné nyomtatni?<br>(C) Nem / (TL) Igen |
|                   |   | KONFIGURÁCIÓ             |   |  |   |   |  |  |
|                   |   | 1 Péntártgép param.      | KONFIGURÁCIÓ<br>Logikai szám: 1                                   |  | KONFIGURÁCIÓ<br>Jelszó nélkül: Nem                          | KONFIGURÁCIÓ<br>Szturnó jelszó: Igen                | KONFIGURÁCIÓ<br>Kasszafilek vezérlés:<br>Nem |  |
|                   |   | 2 Nyugta paraméterek     | KONFIGURÁCIÓ<br>Nyomatás intenzitás:<br>10                        |  | KONFIGURÁCIÓ<br>Nyugta korlát: 0                            | KONFIGURÁCIÓ<br>Egységár korlát: 0                  | KONFIGURÁCIÓ<br>Terméksor korlát: 0          |  |
|                   |   | 3 Gyorsbillentyűk 1-8    | KIEMELT BILLENTYŰK<br>1-8<br>Billentyű száma:<br>Billentyű száma: |  | KIEMELT BILLENTYŰK<br>1-8<br>Billentyű száma:<br>Termékkód: | Szeretné nyomtatni?<br>(C) Nem / (TL) Igen          |  |  |
|                   |   | 4 (%+),(%-) billentyűk   | (%+),(%-) billentyűk<br>(%+) felár<br>Billentyű %+                |  | (%+),(%-) billentyűk<br>(%+) felár<br>Felár %+              | (%+),(%-) billentyűk<br>(%+) felár<br>Felár értéke  | Szeretné nyomtatni?<br>(C) Nem / (TL) Igen   |  |
|                   |   | 5 Kommunikáció           | 1 Periféria   | COM 1 Nem 1200<br>Port: COM 1                  | PRIFÉRIA<br>COM 1 Nem 1200<br>Eszköz típusa (0-3): Nem      | PERIFÉRIA<br>COM 1 Nem 1200<br>Sebesség (0-9): 1200 | Szeretné nyomtatni?<br>(C) Nem / (TL) Igen   |  |
|                   |   |                          | 2 PC kapcsolat  | PC KAPCSOLAT<br>COM1 1200<br>COM (0,1,2): COM1 | PC KAPCSOLAT<br>COM1 1200<br>COM sebesség(0-9): 1200        |   | Szeretné nyomtatni?<br>(C) Nem / (TL) Igen   |  |
|                   |   | 5 Valuta                 | PROGRAMOZÁS<br>árfolyam:  |  | Szeretné nyomtatni?<br>(C) Nem / (TL) Igen                  |   |  |  |
|                   |   | 6 Feloldó kód            |   |  |   |   |  |  |
|                   |   | 7 éves felülvizsgálat    | Szerviz üzemmód<br>Jelszó bevittele<br>.....                      |  | Műszerész kódja:  | Határidő módosult<br>-> YYYY.MM.DD.                 |  |  |



# PFK



# MENÜTÉRKÉP 2



|  |   |  |  |   |  |  |   |
|--|---|--|--|---|--|--|---|
| Termékkód:<br>Megnevezés<br>Vonalkód3                    | Termékkód:<br>Megnevezés<br>Vonalkód4                     | Termékkód:<br>Megnevezés<br>ár                                 | Termékkód:<br>Megnevezés<br>ártípus                    | Termékkód:<br>Megnevezés<br>áFA gyűjtő      | Megnevezés<br>Leltár csoport                   | Szeretné menteni?<br>(C) Nem / (TL) Igen   |   |
|  |   |  |  |   |  |  |   |
| KONFIGURÁCIÓ<br>Automat. kijelentkezés:<br>Nem           | KONFIGURÁCIÓ<br>Terméktörzs törlés:<br>Igen               | KONFIGURÁCIÓ<br>Mérleg vonalkód<br>maszk:                      | KONFIGURÁCIÓ<br>A ár vonalkód<br>maszk:                | KONFIGURÁCIÓ<br>Automat. kikapcsolás:<br>10 | KONFIGURÁCIÓ<br>Automat.<br>háttérvilágítás: 1 | KONFIGURÁCIÓ<br>Kasszafiók riasztás:<br>10 | Szeretné<br>nyomtatni?<br>(C) Nem / (TL) Igen |
| Szeretné nyomtatni?<br>(C) Nem / (TL) Igen               |   |  |  |   |  |  |   |
| {%+},{%-} billentyűk<br>{%-} Árendedmény<br>Billentyű %- | {%+},{%-} billentyűk<br>{%-} Árendedmény<br>Árendedmény % | {%+},{%-} billentyűk<br>{%-} Árendedmény<br>Árendedmény értéke | Szeretné<br>nyomtatni?<br>(C) Nem / (TL) Igen          |   |  |  |   |
| Szeretné nyomtatni?<br>(C) Nem / (TL) Igen               | PERIFÉRIA<br>COM 2 Nem 1200<br>Port: COM 2                | PERIFÉRIA<br>COM 2 Nem 1200<br>Eszköz típusa (0-3):<br>Nem     | PERIFÉRIA<br>COM 2 Nem 1200<br>Sebesség (0-9):<br>1200 | Szeretné nyomtatni?<br>(C) Nem / (TL) Igen  |  |  |   |
|  |   |  |  |   |  |  |   |





## MENÜTÉRKÉP 3

|                       |  |                                     |  |
|-----------------------|--|-------------------------------------|--|
| 5 AEE jelentések      | AEE jelentések<br>Jelszó bevitelle:<br>..... | AEE jelentések                      |  |
|                       |  | 1 Jelentések (Dátum)                | Intervallum bevitelle<br>Tól:<br>Ig:   |
|                       |  | 2 Jelentések (Sor.)                 | Intervallum bevitelle<br>Tól:<br>Ig:   |
|                       |  | 3 Napló másolása                    | Intervallum bevitelle<br>Tól:<br>Ig:   |
| 4 P7B fájlok másolása | Intervallum bevitelle<br>Tól:<br>Ig:         |                                     |  |
| 6 PC kapcsolat        | PC kapcsolat                                 |                                     |  |
| 7 Szerviz üzemmód     | Szerviz üzemmód<br>Jelszó bevitelle<br>..... | SZERVIZ                             |  |
|                       |  | 1 Blokkolási dátum                  | BÉRLETI IDŐ<br>Nap:  |
|                       |  | 2 Dátum / Idő                       | Dátum/Idő bevitelle:   |
|                       |  | 3 Terméktörzs törlése               | Terméktörzs törlése?<br>(C) Nem / (TL) Igen  |
|                       |  | 4 AEE akku csere                    |  |
|                       |  | 5 Euró váltás dátuma                | Dátum/Idő bevitelle:   |
|                       |  | 6 SD kártya szabad hely             | SD kártya szabad hely  |
|                       |  | 7 Rendszerbe állítás                | SZERVIZ<br>Rendszerbe állítás  |
|                       |  | 8 Blokkolás feloldás                | AP szám  |
|                       |  | 9 Felülvizsgálat blokk              | Felülvizsgálati blokk<br>(C) NEM / (TL) IGEN   |
|                       |  | 10.AEE akku ID                      | AEE akku gyári száma:  |
|                       |  | 11. Firmware frissítés              | OK   |
|                       |  | 12.Üzemeltetés befejezése           | OK   |
|                       |  | 13.Üzemeltetés folyt.               | OK   |
|                       |  | 14.Szervizelés kezdete / befejezése | Szervizelés folyamatban/ OK  |
|                       |  | 15.átszemélyesítés                  | Az átszemélyesítés minden adatot töröl, a folyamat előtt mentse az adatokat pendrive-ra. |
| 16. Kapcsolat Teszt   | Kommunikációs csatorna él                    |                                     |  |
| 8 NAPNYITÁS           | NYITÁS<br>Jelszó bevitelle<br>.....          | DJA MEG<br>Készpénz (Ft):           | ÜGÓ<br>További fizetőeszközök? -<br>(C) Nem / (TL) Igen                                  |
| 9 Gépteszt            | jelszó bevitelle<br>.....                    | TESZT ÜZEMMÓD                       |  |
|                       |  | 1 Nyomatatóteszt                    |  |
|                       |  | 2 Kijelzőteszt                      |  |
|                       |  | 3 Billentyűzet teszt                |  |
|                       |  | 4 RAM memória tesztje               |  |
|                       |  | 5 FLASH mem. Tesztje                |  |
|                       |  | 6 órateszt                          |  |
|                       |  | 7 Soros port tesztje                |  |
|                       |  | 8 GPRS Teszt                        |  |
|                       |  | 9 Akkumulátor teszt                 |  |
|                       |  | 10 Teljes teszt                     |  |
|                       |  | 11 Ciklikus teszt                   |  |
| 12 USB Disk           |  |                                     |  |
| 0 Kikapcsolás         |  |                                     |  |

# MENÜTÉRKÉP 3



|  |  |  |  |   |   |
|--|--|--|--|---|---|
|  |  |  |  |   |   |
| SZERVIZ<br>Rendszerbe állítás<br>üzembe helyezési<br>kód |  | SZERVIZ<br>Rendszerbe állítás<br>Műszerész kódja |  | START<br>Regisztráció<br>(C) Nem / (TL)<br>Igen |   |
| Szeretné<br>nyomtatni?<br>(C) Nem / (TL) Igen            |  |  |  |   |   |
| Folytatja?<br>(C) Nem / (TL) Igen                        |  |  |  |   |   |
| OK   |  |  |  |   |   |
| ADJA MEG<br>Késspénz (€):                                | SÜGŐ<br>További<br>fizetőkészletek?<br>(C) Nem / (TL) Igen | ADJA MEG<br>BANKKÁRTYA:                          | SÜGŐ<br>További<br>fizetőkészletek?<br>(C) Nem / (TL) Igen | ADJA MEG<br>UTALVÁNY:                           | Válasszon:<br>ERZSU<br>SZÉCHK<br>AJÁND<br>HŰSÉG<br>SMART<br>GÖNGY<br>KUPON<br>EGYEB |



P F K



**P F K**



**DATECS**